

# HZD-B-III-A1-B1-C2防爆电子振动开关

产品名称	HZD-B-III-A1-B1-C2防爆电子振动开关
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### HZD-B-III防爆型电子振动开关

#### 主要功能：

电机、鼓风机、泵、搅拌机、变速箱、压缩机、齿轮箱、叶轮等旋转类机械的振动的监测和保护。

#### 功能说明：

采用先进的集成的专业电子电路，整个系统无机械部件。

安装简便，仅需3只螺丝固定。

继电器报警，提供常开的触点输出，可以配接PLC、DCS，现场控制继电器或者直接控制旋转机械。

4-20mA总振动有源输出，直接驱动显示器。

RS485信号输出，内部数码管显示，方便用户检测

防爆、环境防护，封闭的铝外壳。

可靠性远大于机械式振动开关

#### 电气指标：

电源电压：AC220V/50Hz或DC 24V

线性误差：< 2%（满量程）

量 程：0 ~ 50.0mm/s

频率范围：5 ~ 1000Hz(特殊可定制)

报警范围：0 ~ \*\*\*\* ( 满量程内任意设定 )

报警延时：1 ~ 9S继电器触点容量：2A / 220VAC或1A / 28VDC

电流输出：4 ~ 20mA ; 驱动500 的负载