

MS2306 MS2307 双钳接地电阻测试仪

产品名称	MS2306 MS2307 双钳接地电阻测试仪
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

MS2306 MS2307 双钳接地电阻测试仪

MS2307 双钳接地电阻测试仪

功能	MS2307	MS2306
3极或4极	电压: AC20/48V	电压: AC20/48V
	频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC	频率: 94Hz, 128Hz
	电阻: 0.1 ~30K ± (5%读数+5字)	电阻 : 0.1 ~20K ± (5%读数+5字)
3极或4极 电流钳选择法	电压: AC20/48V	不具有
	频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC	不具有
	电阻:0.1 ~10K ± (5%读数+5字)	不具有
双钳法	电阻: AC48V	不具有
	频率:94Hz,105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC	不具有
	电阻:0.1 ~140 ± (10%读数+5字)	不具有
2线测量R~	电压: AC20V	电压: AC20V
	频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz. AFC	频率: 94Hz,128Hz.

	电阻:0.1 ~30k ± (5%读数+5字)	电阻: 0.1 ~20k ± (5%读数+5字)
Rk(导线电阻补偿测量)	电压: AC20/48V	电压: AC20/48V
	频率: 94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz AFC	频率: 94Hz, 128Hz.
	电阻:0.1 ~29.99 ± (5%读数+5字)	电阻: 0.1 ~29.99 ± (5%读数+5字)
短路电流	200mA	100mA
土壤电阻率	电压: AC20/48V	电压: AC20/48V
	频率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC	频率: 94Hz, 128Hz
	量程: 1 .m ~9999k .m ± (5%读数+5字)	量程: 1 .m ~9999k .m ± (5%读数+5字)
干扰电压、电流、频率	电压 DC : ± 1V~ ± 50V ± 5%读数+5字 AC : 1V ~ 50V ± 5%读数+5字	电压 DC : ± 1V~ ± 50V ± 5%读数+5字 AC : 1V ~ 50V ± 5%读数+5字
	频率:16Hz~400Hz ± 1%读数+2字	频率:16Hz~400Hz ± 1%读数+2字
	电流:20mA~2A ± 5%读数+5字	不具有
USB2.0	具有	不具有
数据存贮	手动存贮100组	手动存贮100组
电源	_R6 × 6 ; 电压: 1.5V × 6	_R6 × 6 ; 电压: 1.5V × 6
	充电电池组: 镍-氢充电电池 , 7.2V	充电电池组: 镍-氢充电电池 , 7.2V
	电源适配器	电源适配器
	输入 : 电压100V~240V 频率50~60Hz 输出 : 12VDC , 3A	输入 : 电压100V~240V 频率50~60Hz 输出 : 12VDC , 3A
显示	_LCD 显示, 带背景光 , 最大显示 9999	_LCD 显示, 带背景光 , 最大显示 9999
尺寸	230(w)*125(h)*284(L)mm	230(w)*125(h)*284(L)mm
重量	约2.5Kg	约2.5Kg