

泰和安JTY-GM-TX3100C光电感烟火灾探测器 点型烟雾报警器

产品名称	泰和安JTY-GM-TX3100C光电感烟火灾探测器 点型烟雾报警器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:泰和安 型号:JTY-GM-TX310 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JTY-GM-TX3100C点型 [光电感烟火灾探测器](#)产品说明

JTY-GM-TX3100C点型光电感烟火灾探测器是消防火灾自动报警控制系统的组成部分。探测器与火灾报警控制器之间采用无极性二总线的连接方式，其内置有一个高性能的红外烟雾传感器和微处理器，通过运行在微处理器上智能软件算法，对红外烟雾传感器所采集的数据进行实时分析和判断，监测所处环境是否安全。本产品需配接我司相应的火灾报警控制器使用，适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼等场所特点1、无极性二线制总线2、高度集成的处理芯片3、低监视电流和报警电流4、传感器灵敏度自动漂移补偿5、有一定抗水汽干扰能力

二、JTY-GM-TX3100C点型光电感烟火灾探测器技术参数内容

技术参数	技术内容
工作电压	总线15~28V
工作电流	监视状态 0.4mA，报警状态 0.9mA
线制	无极性二线制总线
编码方式	电子编码
指示灯	巡检时周期性闪烁，火警时常亮，故障时熄灭
使用环境	温度-10 ~ +55 ；相对湿度 95%，不凝露
颜色	米黄色
重量	约85g（含底座）

三、JTY-GM-

TX3100C点型光电感烟火灾探测器安装及测试

- 1、安装探测器之前，切断回路的电源并确认全部底座的接线端子与总线相连，底座安装牢靠
- 2、将探测器按照对位标识放在底座上，顺时针旋转探测器，直至探测器锁定到位
- 3、接通控制器进行在线设备注册，核对已安装的探测器数量与控制器注册的探测器数量是否一致
- 4、使用生烟器使探测器报警，探测器指示灯将常亮，同时向控制器发出报警信息
- 5、测试结束后，通过火灾报警控制器使探测器复位

四、JTY-GM-TX3100C点型光电感烟火灾探测器注意事项

- 1、探测器安装后若未投入使用，请勿摘除探测器附带的防尘罩，避免探测器受到粉尘污染
- 2、房间进行装修、粉刷施工时，请务必装上防尘罩，避免探测器受到粉尘污染
- 3、探测器在正式投入使用后，应摘下防尘罩并定期进行功能测试
- 4、探测器在进行维护保养时，应切断维护区域的逻辑控制功能，以免造成不必要的报警联动