

山特UPS电源C10KS能带多少瓦

产品名称	山特UPS电源C10KS能带多少瓦
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

产品详情

山特UPS电源C10KS能带多少瓦，山特的输出功率是0.8多可以带8千瓦。山特C10KS不间断电源UPS有效解决9种电力问题（断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动）的基础上大幅提高了其在可靠性、高效性、适应性和灵活性等方面的表现，全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时，其所具备的丰富的可扩展功能，也为满足用户的个性化需求提供了保障。

全新升级

全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件，更

成熟的DSP控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的

功率因数再次提高

功率因数由0.8升级至0.9，相比传统UPS，带载量增加28%。

创新的散热设计，体积更小，功率密度更高

更高效率，更强适应性

满载效率高达94%，半载时效率即可达到93.5%，ECO模式下

效率更可高达98%，为您节省了宝贵的能源。

超宽输入电压频率范围（40Hz-70Hz），适应不同的电力环境，

完美兼容发电机，为您的设备提供更大的保障

人性化设计，为您量身定做

超低静音设计，正常环境下UPS运行噪音低至47dB，为您的

设备提供静谧无声的不间断电力供应

产品规格

机器型号	C6K	C6KS	C10K	C10KS	3C10KS
尺寸(宽×深×高) mm	248×500×616	240×500×460	248×500×616	240×500×460	248×500×616
净重(Kg)	57	18	67.5	20	27
功率					
视在功率(KVA)	6KVA	6KVA	10KVA	10KVA	10KVA
有功功率(KW)	4.8KW	4.8KW	8KW	8KW	8KW
交流输入					
输入方式	单相接地				
电压范围	120VAC ~ 275VAC ± 5V				
旁路电压	80VAC × (1 ± 5%) ~ 285VAC (1 ± 5%)				
电流*	33A.max	37A.max	55A.max	59A.max	
频率范围	46Hz ~ 54Hz				
功率因数	0.99				0.95
输出					
输出方式	单相接地 三相四线+地线				
电压	220VAC × (1 ± 1%) 逆变输出				
电流	27A		45A		
频率	46Hz ~ 54Hz(市电模式, 跟随市电), 50Hz × (1 ± 0.1%)(电池模式)				
功率因数	0.8				
过载能力	105% ~ 125%, 1分钟后转旁路; 125% ~ 150%, 30秒后转旁路, 1分钟后断输出; >150%, 0.5后转旁路				
峰值因数	3:1				
失真度	THD < 2%(线性负载)				
蓄电池(电池在高温下使用, 寿命会急剧下降)					
电池组电压	标准192VDC(可根据用户定制为240V)				
电池容量 × 数量	12VDC × 16节(可根据用户定制为20节)				
后备时间	4分钟(满载)	取决于外接电池容量	3分钟(满载)	取决于外接电池容量	
充电时间	7小时充至90%	取决于外接电池容量	7小时充至90%	取决于外接电池容量	
通讯与监控功能	RS232(可转485), 干节点, 智能插槽(可扩充SNMP, 手机短信等多种监控方式)				