

# PR3010振动变送器

产品名称	PR3010振动变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### PR3010振动变送器

PR-3010是在压电式加速度传感器的基础上，增加了内置精密积分电路，实现速度量输出。具有比磁电式速度传感器响应频率范围宽大（2HZ-4000HZ）、机械运动部件不易损坏（使用寿命8年）、传感器质量小、动态特性优良等优点。

变送器相应于测量值提供4-20mA的电流输出，本产品有接线容错保护，具有优良的稳定性、可靠性及很强的抗\*力。

#### 一) 主要技术参数：

- 1,测量范围：0-200mm/s（可选）；常规工业风机选0-20mm/s
- 2,输出电流：4--20mA
- 3,响应频率：5HZ-1000HZ
- 4,速度方向：从底部到传感器（正向）
- 5,环境温度：-10 --+70
- 6,供电电压：12V--36V
- 7,壳体材料：不锈钢
- 8,重量: 109克
- 9,安装螺纹：M5，M10\*1.5螺纹或磁吸座。（或特殊定做）

10,压电材料：PZT-5

11,输出方式：两线制

12,附件：

一，合格证标定参数

二，安装螺钉一只

三，航空插头电缆一根2米