

西门子操作面板授权代理|触摸屏一级代理商

产品名称	西门子操作面板授权代理 触摸屏一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子代理:西门子一级代理 西门子总代理:西门子模块代理商 西门子PLC模块代理商:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子操作面板授权代理|触摸屏一级代理商

在"选择备份设置"项中选择如何从操作员面板中备份的选项。在本例中选择了"用授权完整备份"。在"文件名"项中备份文件的名称。程序自动将当前的日期和时间附加到文件名中。点击"创建"开始备份过程。

图 04

如果显示的消息指示需要更高的存储量，那么照以下步骤操作。

点击"OK"确认消息，并中断备份过程。将一块具有更高存储量的存储卡插入到操作员面板中。重新启动备份过程。

终止备份

当显示"备份操作成功完成."消息时备份完成。

用"OK"确认消息。从操作员面板中移除存储卡。

图 05

恢复

准备

首先通过上述的"准备"运行。

选择存储卡

- 对于 WinCC V12: 转到 "恢复" 菜单并点击 "下一步"。在列表框中选择用于恢复的存储卡并点击 "下一步"。
- WinCC V11: 在列表框中选择用于恢复的存储卡并点击 "下一步"。

选择文件

在列表框中选择希望传输到操作员面板的备份文件。点击 "恢复" 按钮继续恢复过程。

图 06

运行恢复过程

显示的消息询问是否继续恢复过程。这里闪存上所有的数据将在操作员面板中被删除。

如果要启动恢复过程，用"是"确认消息。

如果要退出恢复过程，用“否"确认消息，然后用“OK"确认随后的消息。

图 07

一旦恢复过程完成，显示"恢复操作成功完成"消息，操作员面板重启。

注意

不要在重启过程中从操作员面板中移除存储卡！

用ProSave备份/恢复

建立一个连接

用一条对应所选传输方式的电缆将面板连接到PC。打开精智面板。设置精智面板为“传输模式”。

通用设置

打开 ProSave 并选择 "通用" 标签。在 "设备类型" 下选择使用的精智面板。在 "连接" 下选择连接面板和PC的连接方式，如以太网。在 "连接参数" 下输入面板的IP地址。

图 08

备份

转到“备份”菜单并在“数据类型”菜单中选择要备份的数据。本例中是“使用授权完整备份”。在“另存为”中保存完整组态的路径。点击“启动备份”开始备份过程。

图 09

当备份成功完成后，消息“备份成功创建”显示在 ProSave 的输出窗口中。

打开“恢复”菜单。在“打开...”下打开备份文件 (*.brf file)。点击“开始恢复”按钮开始恢复过程。

图 10

当恢复过程成功完成后，消息“恢复成功”显示在 ProSave 的输出窗口中。

恢复后，面板具有了和备份文件源面板相同的连接参数。确保无其他面板具有相同的网络参数。

创建环境

本FAQ的回答用以下软件/硬件创建：