

HD-ST-6振动速度传感器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | HD-ST-6振动速度传感器 |
| 公司名称 | 上海芯倍科仪表制造有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区中春路988号11幢2楼 |
| 联系电话 | 18201817218 18201817218 |

产品详情

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

技术参数:

1灵敏度: 30mv/mm/s

2频率响应: 4.5~ 1000 Hz:10~ 1000 Hz(可选)

3 误差: 10-300HZ <2%: 300-1000HZ <4%

4自振频率: 10Hz

5 可测振幅: s2mm(PP)

6ZUI大加速度: 10g

7测量方向: 水平或垂直

8使用环境: 温度-40C~100C(-40C~150C特殊定做) 相对湿度 90%

9外形尺寸: 33x75mm

10重量:约340g

11安装螺纹: M10X1.5X10mm

安装位置:垂直安装于被测振动点上，以传感器底部M10x1.5螺钉附在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可

