

南宁店铺红外双遥控探测器供应商 南宁店铺红外双遥控探测器

产品名称	南宁店铺红外双遥控探测器供应商 南宁店铺红外双遥控探测器
公司名称	广西南宁贵创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市星湖路17号龙华大厦
联系电话	86-7715701406 18977167922

产品详情

产品型号：YL-007M3DX

夜狼“慧信通”GSM短信拨号报警器 YL-007M3DX

产品特征：

用户自录10秒报警语音,可重放录音效果。报警时播出报警语音,有利接警人掌握现场位置信息。

可自由设定自动布防时间和撤防时间,方便用户或报警中心控制报警系统定时工作。

现场对讲功能：接警人能对现场人员喊话、双工对讲。

现场察觉功能：能清晰地听到现场的语音、人走动、挖、撬等动作声音。

主机具有3路有线防区、16路无线防区，各防区均可单独布撤防，方便不同区域使用。

用户能通过打电话或发短信，远程遥控二路输出，控制房间灯光、空调开关等。

主机具有报警时控制继电器输出端，方便可联动电源、录像等工作。

主机断电提示功能：交流电断电、来电短信息告知用户。

可通过异地打入电话进行遥控现场布防、撤防、察觉、遥控输出、主机功能设置等。

通过无线遥控器，可在家布防、外出布防、撤防或紧急报警，方便实用。

可通过发短信进行遥控现场布防、撤防、察觉、遥控输出、主机功能设置等。

可设定5组用户电话号码。

可设定1组报警中心电话号码含房号信息，可向小区保安、110联网报警管理中心报警。

可设定1组布防中心电话号码，用户布防时会向布防中心电话拨号提示。

可设定1组撤防中心电话号码，用户撤防时会向撤防中心电话拨号提示

支持GSM/CDMA手机，兼容中/英文短消息报警功能，移动中接警和布撤防。

主机具有密码操作，确保系统安全。 外接喇叭接口、静音/警笛声报警转换。

主机可配内置电池组，交直流自动转换，自动充电系统确保断电正常工作。

全无线系统，不用布线，安装方便。特别适用于车库、仓库等有线网络不能到达的地方。

套装配置：主机1台，无线门磁1副，无线红外探测器1只，遥控器2只，稳压电源1只，警号1只

技术参数： 主机 电源： DC12V 静态电流： 20mA 报警电流： 400mA

无线接收频率：315MHz±0.5MHz 无线接收灵敏度：5mV/m 抗干扰强度：1V/m（频率范围20-1000 MHz） GSM频率：900 / 1800MHz 双频自动切换 外置报警喇叭声强：110db
工作环境：温度-10 ~ +40 相对湿度 90% 可配置无线设备容量：10个

无线门磁 电源：DC12V (内置12V干电池) 静态电流： 20 μ A 发射电流： 15mA 发射频率：315 MHz±0.5 MHz 发射距离：无障碍距离80米 离合距离：15毫米 工作环境：温度-10 ~ +40 相对湿度 90%

无线红外探测器 供电电源：DC9V（内置9V干电池） 静态工作电流： 100 μ A 发射电流： 20 mA 发射频率：315 MHz±0.5 MHz 发射距离：无障碍距离80米 可探测速度：0.3~3米/秒 探测距离：5~12米 探测角度：水平110° 垂直60° 工作环境：温度-10 ~ +40 相对湿度 90%

遥控器 供电电源：DC12V（内置12V干电池） 静态电流：0 发射电流： 15 mA 发射频率：315 MHz±0.5 MHz 发射距离：无障碍距离80米 工作环境：温度-10 ~ +40 相对湿度 90%

适用场合：别墅、商铺、家庭、财务室、工厂仓库、中小型超市、车库、医院学校、银行、机房、基站等不便铺设电话线的重要场所。

本产品关键词：[防盗报警器](#) [GSM报警器](#) [防盗器](#) [CDMA报警器](#)