

晋中西门子PLC模块总代理

产品名称	晋中西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

晋中西门子PLC模块总代理

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

说明 ET200SP 在组态软件中使用GSD文件组态，添加服务器模块时，会有三种服务模块组态方式，如图1。

图01

功能

可通过服务模块的地址空间，读取 I/O 模块上的电源电压 L+ 和反馈电压的状态：

所有I/O 模块：电源电压 L+ 缺失或无I/O 模块

附加数字量输出模块 HF：有反馈电压

服务模块输入数据的长度 输入数据的长度取决于所插入的接口模块：

标准 (ST) 接口模块 32 I/O模块，组态为 0/4/8 字节

高性能 (HF) 接口模块 64 I/O 模块，组态为 0/8/16 字节

组态

三种组态方式分别为：

0字节组态，组态为禁用“电源电压 L+ 状态”和禁用“反馈电压状态”：

服务模块只有一个诊断地址。

4/8字节组态，组态为启用“电源电压 L+ 状态”和禁用“反馈电压状态”：

服务模块使用 4/8 字节输入数据，显示所插入I/O 模块的电源电压 L+ 状态。

服务模块中的输入数据显示：电源电压 L+ 存在/缺失 或未插入/插入 I/O模块。

8/16字节组态，组态为启用“电源电压 L+ 状态”和启用“反馈电压状态”：

服务模块使用 8/16 字节输入数据，显示所插入I/O 模块的电源电压 L+ 和反馈电压状态。

服务模块中的输入数据显示：电源电压 L+ 存在/缺失 或未插入/插入 I/O模块；反馈电压存在缺失。

使用

4/8字节组态，输入数据的显示如图2，图3：

图2

图3

8/16字节组态，输入数据的显示如图4，图5：

图4

图5

注意：

插入服务模块或服务模块缺失时，插槽的信号位均为0。

如果服务模块缺失，则输入数据无效。

对于不监视反馈电压的 I/O 模块，反馈电压的位与电源电压 L+ 缺失的位显示相同。

例子

如图6，服务模块按照8 输入模式组态，输入地址IB2-IB9。

图6

如图7，可以看到IB2 0-1位置1，表示槽位0和槽位1模块存在并且 L+ 正常。因为所插入模块不支持反馈电压监视，反馈电压的位与电源电压 L+ 缺失的位显示相同。因此反馈电压的位IB6和IB2 显示一致。

图7

如果此时槽位2的模块被拔出，如图8。IB2/IB6 的第2位复位，表示模块缺失，如图9。

图8

图9