安徽池州西门子授权总代理

产品名称	安徽池州西门子授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司西门子一级代 理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子代理:西门子一级代理 西门子总代理:西门子模块代理商 西门子PLC模块代理商:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

安徽池州西门子授权总代理

暖启动过程映像数据以及非保持的存储器位、定时器和计数器被复位。具有保持功能的存储器位、定时器、计数器和所有的数据块将保留原数值,执行一个OB100后,循环执行OB1,将模式选择开关从STOP切换到RUN,执行一次暖启动。2)热启动:400CPU在RUN模式下电源突然丢失,很快又重新上电,将执行OB101,自动完成热启动,从上次RUN模式结束时程序被中断之处继续执行,不对计数器等复位。3)冷启动:所有系统存储区均被清除,即复位为零,包括有保持功能的存储区。调用OB102后循环执行OB1。2、循环中断组织块循环中断组织块用于按**时间间隔循环执行中断程序,例如周期性执行闭环控制系统PID控制程序,间隔时间从cpu从STOP切换到RUN开始计算。S7-300大多数只能使用OB35,其余CPU可以实用的循环中断OB的个数和CPU型号有关。时间间隔不能小于5ms。时间间隔过短,还没有执行完循环中断程序又开始调用它,将会产生时间错误时间,调用OB80,如果没有调用OB80,CPU将进入STOP。举例说明:硬件组态如下:采用CPU315-2DP,双击硬件组态中的CPU,打开属性对话框,由【周期性中断】选项卡可知只能使用OB35。

- 3、时间中断组织块300CPU只能使用OB10,400CPU可以使用OB10~17,可以设置在某一个特定的日期时间产生一次时间中断,也可以设置从设定日期时间开始,周期性的重复产生中断,可以用SFC28~SFC30设置、取消和激活时间中断。1)、基于硬件组态的时间中断要求在到达设置的日期和时间时,用Q4.0自动启动某台设备。具体如下:硬件组态:打开CPU属性中的"时刻中断"选项卡,设置执行启动设备的日期和时间,执行方式为"一次"。
- 2)用SFC控制时间中断除了在硬件组态功能中设置和激活时间中断外,也可以在用户程序中调用SFC来设置和激活时间中断,

在I0.0的上升沿调用SFC28和SFC30分别来设置和激活时间中断OB10。用I0.1调用SFC29来禁止时间中断。

各SFC的参数中的RET_VAL是执行时可能出现的错误代码,为0时无错误,OB_NR是组织块编号,SFC28 用来设置时间中断,它的参数SDT是开始产生中断的日期和时间。PERIOD用来设置执行方式,w#16#020 1表示每分钟产生一次中断。

4、硬件中断组织块OB40~47用于快速响应信号模块、通信模块和功能模块的信号变化,具有硬件中断功能的上述模块将中断信号传送给到CPU时,将触发硬件中断,S7-300只能用OB40。