

批发生产粉尘浓度仪WKD-6

产品名称	批发生产粉尘浓度仪WKD-6
公司名称	武汉华德林科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HDL华德林 型号:WKD-6 加工定制:是
公司地址	武汉市新洲区阳逻街高新路
联系电话	13308634673

产品详情

粉尘浓度仪概述

WKD-6系列粉尘浓度仪测量装置提供了目前世界新交流耦合技术，这是现代和稳定的监测技术，特别适合连续排放记录和数据累积。本监测系统工作原理是运用尘埃粒子流经探针周围所产生的电荷感应来确认尘埃粒子在线排放量或排放浓度。在燃烧工况相对稳定的情况下（即在同一个排放点上，流速，温度，压力，湿度和烟尘颗粒性质都没有很大的变化，小于±90%的变动），本系统经直接校定后可用于在线监测排放浓度（单位mg/m³）。

粉尘浓度仪特点

WKD-6系列粉尘浓度仪采用的实用技术—电荷感应技术，对粉尘的探测灵敏度高，线性度好，粉尘沾染探头后不影响测量灵敏度，免维护免清理。标准二线制4-20mA电流输出，抗干扰能力强，易于远距离信号传输，对信号传输导线无特殊要示，输出电流与粉尘浓度成线性关系，方便后续的PLC数据处理

安装使用与二线制压力变送器完全一致，现场工程技术人员无须任何特殊培训即可正确使用，安装方便运行可靠，接线盒内置一体化变送器输出的4-20mA电流与粉尘感应探针之间电气隔离，实现信号的安全传输。

应用：

TRT发电，煤气化装置。

粉状材料回收过程粉尘输送总量监测

各种燃煤锅炉的烟尘排放浓度监测

粉尘浓度仪工作原理

WKD-6型粉尘浓度仪检测仪测量尘埃粒子经过一个固定探头的静电荷感应量。尘埃粒子与探头感应产生静电荷，通过探头传送进监测控制系统。静电荷的大小与尘埃粒子的流量成正比。本系统的高科技电子线路把这部分电荷转换成为控制信号输出，启动粉尘超标排放警报，同时用于记录粉尘粒子的总量或浓度。

粉尘浓度仪技术参数

浓度测量范围：0 ~ 1000 mg/M³（量程可定做）

管道气体温度：- 50 ~ 260（标准） 400（可选）

管道气体流速：1m/s ~ 30m/s

管道气体压力：-0.3 – 2.0MPa

现场管道外径：0.1米 ~ 4米

探针尺寸：100mm 350mm 700mm 特殊的可定做

现场环境温度: -30 ~ 80（电子部件）

现场环境湿度: 不结露 90%

现场环境保护: 保护等级：IP66/NEMA4

铝合金壳体，适合非腐蚀性环境内安装，不锈钢探针

满量程精度：在满量程范围内，低于量程的 ± 5%。

变送器输出方式：二线制4 ~ 20mA

尘埃颗粒大小范围：标称0.1 μ M ~ 200 μ M，
在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。