

安科瑞AFPM100/B1消防设备电源监控主机禁用故障、报警声

产品名称	安科瑞AFPM100/B1消防设备电源监控主机禁用故障、报警声
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AFPM100/B1 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

产品详情

AFPM100/B2型消防设备电源状态监控器（以下简称监控器）能够对消防设备的电源进行实时的监控，通过监测消防设备电源的电压、电流、开关状态等相关信息，从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及过流（过载）等故障信息并报警、记录。该监控器具有二总线通讯接口，与AFPM系列传感器（监控模块）进行数据交换；通过友好的人机交互界面，实时反映出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而有效避免在火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作危急情况，保障消防联动系统的可靠性。本产品适用于智能楼宇、高层

[详细信息](#)

断路或短路，监控器主电源欠压或断电给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路监控模块监控的电源发生电压故障、电流故障发生以上任一故障时，监控器能发出声光故障报警信号并显示故障信息，可进入相应的界面查看详细信息，并可解除故障报警声响。

联动输出功能：监控器可根据联动协议为其他消防设备提供联动输出信号。

复位功能：按下复位键，将监控系统复位至正常监控状态。

自检功能：设备自检：手动检查或系统自检；自检耗时：60s。

事件记录功能：记录10000条事件记录；事件类型：故障信息、用户操作信息；事件记录查询；

打印功能：监控器可汉字打印，可打印反馈信息、故障信息、启动信息、用户操作信息。

消音：在发生故障的情况下，监控器会发出相应的报警声加以提示，按“消音”键扬声器终止发出警报，绿灯消音指示灯亮。期间工作人员可以对有关故障进行处理，一切回归正常，消音指示灯熄灭。消音排除故障过程中如有新的故障发生时，消音指示灯熄灭，扬声器将再次发出警报声。

主要技术参数：系统故障项目：主程序故障，程序不能正常运行系统故障响应时间：

10s系统故障声压级（A计权）：65dB / 1m，115 dB / 1m；系统故障光显示：黄色LED指示灯，黄色光故障报警信号应保持，直至手动复位系统故障声信号：可手动消除，当再次有故障信号输入时，能再次启动。

故障项目：其它故障项目包含：失电故障、电源故障、其它故障，具体分类如下失电故障包括：监控模

块欠压故障：故障单元属性（部位、类型）；电源故障包括：

电压故障（过压、错相）：故障单元属性（部位、类型）；电流故障（过流）：

故障单元属性（部位、类型）。

其它故障包括：状态监控器与传感器之间的通讯连接线发生断路或短路；

状态监控器主电源欠压或断电；给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路。故障响应

时间： 100s；监控声压级（A计权）： 65dB / 1m , 115 dB / 1m；监控故障光显示：黄色LED指示灯，黄色光报警信号应保持至故障排除；其它故障声信号：可手动消除，当再次有报警信号输入时，能再次启动；故障期间，非故障回路的正常工作不受影响。

控制输出：故障报警控制输出：1组常开无源触点；容量：AC220V 1A或DC30V 1A.

自检项目： 指示灯检查：运行、电源、消音、系统故障、其他故障指示灯； 显示屏检查；
音响器件检查； 自检耗时 60s。

事件记录：2.记录内容：记录类型、发生时间、传感器编号、区域、故障描述，可存储记录不少于2万条；
3.记录查询：根据记录的日期、类型等条件查询。

操作分级： 普通用户：实时状态监视、事件记录查询；

系统用户：实时状态监视、事件记录查询、传感器远程复位、设备自检； 超级用户：实时状态监视、
事件记录查询、传感器远程复位、设备自检，消防设备电源状态监控系统参数查询、消防设备电源状态
监控器各模块单独检测、操作员添加与删除。

技术参数：

外形尺寸：

功能与应用故障报警功能：系统故障报警功能：监控器软件没有正常启动时，设备上的黄色“系统故障”指示灯亮，并发出故障报警声音。故障报警功能：当监控器发生以下情况时，设备上的黄色“故障”指示灯亮，并发出故障报警声音。主电源或备用电源发生故障，监控器与传感器之间的通讯连接线发生