

美国信维OFS-80光纤熔接机

产品名称	美国信维OFS-80光纤熔接机
公司名称	北京创耀恒祥通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京丰台区太平桥路华源三里首科花园D区17号楼4单元0101室
联系电话	010-63380900 18801070100

产品详情

- u 同时观察X轴和 Y轴方向光纤
- u 240倍放大，纤芯显示
- u 显示屏可以前后翻转，方便使用
- u 5.7英寸LCD大屏幕显示
- u 内置照明灯，方便黑暗环境下放置方纤
- u 自动检测光纤端面、自动校准熔接位置、自动推算接续损耗
- u 大容量锂离子电池，满电可熔接和加热120次
- u 3小时电池快速充电，可以边充电边进行熔接操作
- u 屏幕菜单提示，操作简单方便
- u 体积小、重量轻
- u 防风、防沙尘、防水、防震设计

技术指标



型号	OFS-80
适用光纤	单模,多模, DS, NZDS等
涂覆层外径	30-150 μ m
包层外径	100-1000 μ m
光纤切割长度	涂覆层直径为0.25mm及以下的光纤 : 10mm; 涂覆层直径为0.25-1mm的光纤 : 16mm
平均熔接损耗	单模 : 0.02dB; 多模 : 0.01dB; DS/NZDS : 0.04dB
光纤对准方式	纤芯对准
熔接时间	标准单模光纤 : 9秒
回损	60dB
熔接模式	60组预置/用户定义程序(单模和多模)
熔接损耗评价	有
熔接损耗存储	5000个熔接结果
光纤显示	同时显示X和Y轴方向光纤图像;当前日期时间;当前工作状态
放大倍数	240x
观察方式	两个摄像机, 5.7寸彩色显示器
拉力试验值	2N
加热器	内置加热炉, 加热部分为一整体, U型槽设计充分加热
加热时间	加热时间可选 : 1-60秒
适用热缩管类型	60mm, 40mm等系列微型管
电源	内置锂电池(6600mAh);

	电源适配器(AC输入：110-264V; DC输出：14.5-15V)
电池熔接和热缩次数	满电可熔接和加热120次
端口	RS-232 / USB
防风能力	最大风速为15m/s
其他功能	熔接过程暂停; 关闭防风罩自动熔接
工作温度	-10 ~ +50
存储温度	-40 ~ +60
相对湿度	0 to 90%(无结露)
重量	2.64Kg(不带电池), 3.14Kg(带电池)
尺寸(长×宽×高)	180×160×155mm