

雷迪司G31-10KL不间断UPS电源使用参数

产品名称	雷迪司G31-10KL不间断UPS电源使用参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:雷迪司LADIS 型号:G31-10KL 10KVA 应用场景:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

雷迪司G31-10KL不间断UPS电源使用参数

LADIS雷迪司G31-10KL 不间断UPS电源 10KVA /8000W功率

雷迪司UPS电源G31-10KL现货，雷迪司UPS 10KVA/8KW参数，雷迪司UPS不间断电源安装

设备型号：G31-10KL(长效机外接电池)

容量：10000VA/8000W

电压范围：

(低电压转换) 176VAC(同相电压) $\pm 3\%$ @负载

(低电压恢复) 186VAC(同相电压) $\pm 3\%$ @负载

(高电压恢复) 290VAC(同相电压) $\pm 3\%$

(高电压恢复) 300VAC(同相电压) $\pm 3\%$

频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz

功率因素：0.99@额定电压(负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号：12V蓄电池(容量取决于后备时间需求)

充电电压：218.4DVC ± 1%

大充电电流：6.0A

雷迪司UPS电源应用对象：

服务器、存储器、网络设备、VI OP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机房等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、交通、商业、零售、矿产、消防等。

产品优势：

双变换在线式谁，确保供电高可靠；超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境，兼容发电机；大屏LCD显示，更为直接的获取工作状态；高功率密度设计，整机提及教同类产品小20%-40%出色的环保、节能特性，效率高达91%；丰富的监控管理选件，提高系统可靠性；维修旁路设计方便检修；三相输入、单相输入自适应，适用范围更广。

产品型号:G31-10KL

产地:中国

保修:全国联保，三年保修或更换

供货:通常现货供应

DSP技术真正实现在线双转换

输出功率因数 0.8

输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz

紧急电源关闭(EPO)

ECO 模式提供节能效果 (ECO)

宽市电输入范围 (110-300 VAC)

内建相位自适应功能，三进单出或者单进单出可调整

大屏幕LCD液晶显示，所有参数一目了然

电池配置16-20只可调整，方便以后电池维护（坏4只以内电池可使用）

输出电压可以调整，可以适应不同设备需求

输入整流3相完全独立，负载能力更强，稳定性更高

可冗余并机备份，可并联8台使用

雷迪司ups不间断电源G31-10KL 三进单出10KVA/8000W 长效机外接电池