

西门子变频器6SL3210-1KE12-3UF2

产品名称	西门子变频器6SL3210-1KE12-3UF2
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

选件 *大电机电缆长度 变频器类型 *大电缆长度 符合 EMC 不带输出电抗器 带输出电抗器 400 V 带内置 EMC 滤波器 1) 带外部线路滤波器 2) 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 FSA 10 m 25 m 50 m 25 m 150 m 150 m FSB 至 FSD 25 m 25 m 50 m 25 m 150 m 150 m FSE 50 m 25 m 100 m 50 m 300 m 200 m 230 V 带内置 EMC 滤波器 带外部线路滤波器 3) 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 FSAA/FSAB 5 m 3) 5 m 50 m 25 m 200 m 200 m FSA 10 m 2) 5 m 50 m 25 m 200 m 200 m FSB 至 FSC 25 m 2) 5 m 50 m 25 m 200 m 200 m 1) 符合 EMC (RE/CE C3) 标准, 二类环境 (工业区)。RE/CE C3 标准是指符合 EN61800-3 标准 C3 类辐射性和传导性发射的要求。2) 符合 EMC (RE/CE C2) 标准, 一类环境 (居民区)。RE/CE C2 标准是指符合 EN61800-3 标准 C2 类辐射性和传导性发射的要求。有关外部线路滤波器的技术数据, 请参见 SINAMICS V20 变频器操作说明。3) 符合 EMC (RE/CE C1) 标准, 一类环境 (居民区)。RE/CE C1 标准是指符合 EN61800-3 标准 C1 类辐射性和传导性发射的要求。1 V20 BOP 与内置 BOP (基本操作面板) 功能相同, 但可远距离安装。转动旋钮可变更数值和设定值。远距离安装时可达 IP54 及 UL 1 型外壳外部防护等级 2 BOP 接口 连接变频器和 BOP RJ45 接口与标准 LAN 电缆兼容 3 BOP 电缆 电缆不在供货范围内。您可以使用任何带有标准 RJ45 连接器的标准网线。4 参数 下载器 在变频器不接电源的情况下实现变频器与存储卡 (支持 *大 32 GB 的 SD 卡) 之间的参数上传或下载, *多可支持 100 组参数数据的传输。5 SINAMICS 存储卡 (SD) 存储卡 (512 MB) (标准 SD 卡, *大支持 32 GB) 6 进线滤波器 提升 EMC 性能 外形尺寸为 FSAA、FSAB、FSA 的变频器可使用更长的电机电缆 选件 7 进线电抗器 抑制谐波电流 改善功率因数 输入电流 (RMS 值) 大于变频器额定电流时, 建议使用 8 制动模块 缩短减速斜坡时间 适用于 1 AC 230 V 以及 3 AC 400 V 变频器 占空比可在 5 % 至 100 % 范围内调节 外形尺寸 FSD 和 FSE 的变频器已内置制动单元 9 制动电阻 将再生能量转换成热能 占空比默认为 5% 10 输出电抗器 更长的电机电缆: 3AC 400 V 屏蔽和非屏蔽电缆: 150 m 适用于 FSA 至 FSD, 200 m / 300 m 适用于 FSE 1AC 230 V 屏蔽和非屏蔽电缆: 200 m 11 屏蔽接线 组件 屏蔽层 电缆卡 12 熔断器 推荐使用符合 IEC/UL 标准的熔断器 13 断路器 推荐使用符合 IEC/UL 标准的断路器