

1062LCR测量仪

产品名称	1062LCR测量仪
公司名称	东莞市塘厦国通电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇
联系电话	86-076987934782 13549241676

产品详情

1062A/1062LCR测量仪，还有1061/1061ALCR测量仪，随便客户选择 东莞市国通仪器有限公司
肖雨轩先生：13612661456 电话 0769-87934782 传真；0769-87934782 QQ客服：1659630584
阿里旺旺：yuxuan686 /肖R13549241676欧R13662991958 公司网址：<http://xzgu88.cn.alibaba.com/>
地址：东莞塘厦林村新阳路丹缙轩花园12栋1203号 产品说明：Model：1061/1062 LCR表 LCR Meter
主要特征： 测试频率40HZ-200KHZ，30Steps 基本量测准确度0.1%
3种输出阻抗模式选择，量测结果与各品牌LCR表完全比对 低阻抗0.01m高解析度及0.3%高准确度到400
m 的测试范围 提供大容量，阻抗件的精准量测治具 单一功能键，清晰的LED现示，容易操作
宽广的量测范围：0.01m -99.999M 及5位数的解析度
主参数：HI/GO/LO及次参数GO/NG判定(仅适用于1062)
可由指拨开关设定LCRZ标准值，上限%，下限%。Q/D/R/ 限制值(仅适用于1062)

规格表：

型号 1061 1062 参数 电感(L) 电容(C) 电阻(R) 阻抗(Z)
电感(L) 电容(C) 电阻(R) 阻抗(Z) 偏差值() 偏差%(%) 次参数
品质因子(Q) 损耗因子(D) 串联等效电阻(ESR) 相位角() 测试信号 测试位准
10mv-2.5v(non-106xmode),10mv/step 测试频率 40HZ-200KHZ,30steps 频率准确度 ±0.2%
输出阻抗标准值 Constant=0依电阻范围不同而定， Constant=1：25 Constant=2：100
Constant=3：2 ，阻抗 10 100 mA (1V设定)，电感负载 10 量测显示范围 主参数
R, |Z|：0.01m -9999.9M L:0.0001uH-9999.9H C:0.0001Pf-9999.9mF 次参数 Q,D:0.0001-9999
:-90.00~+90.00 ESR:0.01m -9999K %:0.0001-999.99% 基本准确度 0.1% 量测速度
频率 >=1KHZ 55mS 频率=120HZ 115mS 频率=100HZ 130mS 触发 内部
内部/外部(手动) 显示器 L, C, R, |Z|：5位数 Q, D, R, :4位数。频率/电位/电流：3位数
L, C, R, |Z|：5位数 Q, D, R, :4位数 频率/电位/电流：3位数
标准值：5位数(指拨开关) 上限：3位数(指拨开关) 下限：3位数(指拨开关)，
D/Q限制值：5位数(指拨开关) 等效电路模式 串联/并联 外加偏压 DC：0-25V 操作环境
温度:10 ~40 湿度:10%~90%PH 消耗功率 最大5VA 重量 约5.5Kg 约6.5Kg
尺寸(宽X高X深) 270x105x350mm 405x130x365mm