

三相电压报警器

产品名称	三相电压报警器
公司名称	重庆升艺万科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区民生巷D栋20号
联系电话	86-02363824160 13883804158

产品详情

一、产品特点：

- 1、三相电压报警器又叫三相电压监测仪，可以设定七种报警模式，在监测到三相交流电中的任何一路相电压或者线电压超标时，都会鸣笛报警，并输出开关量信号，防止电压异常造成的事故，适用于电力公司、电信公司、配电室等监测电压的变化情况。
- 2、三相电压报警器用于电力电缆防盗报警时，安装在用电方，时刻监测着供电方的电压变化情况。当盗贼采用接搭细电线、盗取粗的电线电缆时，当供电电缆被盗贼剪断时，供电方的电压值便会突然下降到很低值甚至为零，此时报警器会立即报警。用电方可立即电话联系供电方核查电压异常的原因，排除双方停电检修等因素，即可防止电力电缆被盗。
- 3、三相电压报警器型号：dy3。
- 4、可以定做鸣笛闪光型三相电压报警器（型号：dy3-ms）。

二、技术性能：

- 1、三相电压报警器报警方式：可以设定七种报警模式，在监测到三相交流电中的任何一路相电压或者线电压超标时，都会鸣笛报警，并输出开关量信号；三相电压测控仪会输出开关量信号。
- 2、三相电压报警器：
 - （1）监测电压：ac 0 ~ 500v或者ac 0 ~ 100v。监测更高电压时（ac 0 ~ 9999kv），可使用相应变比的电压互感器。
 - （2）监测类型：相电压或者线电压。
 - （3）交流频率响应：50hz。可订做其它频率的产品。

(4) 测量精度： $\pm 0.5\%f.s.$ 。

(5) 功能强大，可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

(6) 继电器触点容量： $3a$ 。

(7) 报警音量：100分贝。

3、鸣笛闪光灯（选配）：

(1) 报警音量：115分贝。

(2) 闪光频率：每分钟约100次。

(3) 报警时间：恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

4、三相电压报警器工作电压：三相电压报警器ac/dc36v ~ 265v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。

5、三相电压报警器工作电流：三相电压报警器待机 100ma，报警 150ma，鸣笛闪光灯 300ma。

6、三相电压报警器工作环境：温度 - 30 ~ + 70 ，相对湿度 90% rh。

7、三相电压报警器体积：三相电压报警器96 × 96 × 82mm，鸣笛闪光灯90 × 70 × 20mm。