

DGS30/127L(A)矿用免维护隔爆型LED巷道照明灯 煤安认证

产品名称	DGS30/127L(A)矿用免维护隔爆型LED巷道照明灯 煤安认证
公司名称	温州巨鼎防爆电器有限公司
价格	140.00/个
规格参数	品牌:巨鼎防爆 型号:DGS30/127L(A) 产地:温州
公司地址	浙江省乐清市柳市镇东村
联系电话	15724244794

产品详情

工作原理

矿用隔爆LED巷道灯该巷道灯采用LED光源、交流127V的输入电压、隔爆型灯具结构。灯具装配安装后，接通电源，LED光源即点亮，灯具即工作。

由三部分组成：光源组件（含LED光源，反光部件及电子组件板部分等）、防爆壳体（含压铸铝壳、钢化

透光玻璃罩、橡胶密封件等）、防护罩。

矿用隔爆LED巷道灯安装使用与操作

安装前预先做好悬挂灯具的挂钩，牢固可靠。每两盏灯间距 30m，若电源线挠度过大，则应该增加中间挂钩。

使用有地线的三芯阻燃电缆线。旋开接线腔两端的压紧螺母，拆卸其上电源线压板，打开上盖，轻拿

轻放，不要损及防爆面。将压紧螺母、垫圈、密封圈依次套在电源线上，将电缆线伸入接线腔。

电源的零线、火线接在铜螺柱上（无极性要求），地线接在腔体的相应位置上，用套筒扳手及8螺丝批拧

装紧固螺母及地线螺钉，连接可靠。

调整接线腔内电缆松紧适宜后，用扳手将压紧螺母扭紧，注意不要造电缆线自身旋转。压紧螺母必要将

密封圈压紧，以防止水渗入腔内，导致短路或损坏电源。装好电源线压板，紧固两端螺钉。

仔细安装上盖，检查上盖防水密封圈，将上盖轻轻旋入接线腔，对正连接孔，安装旋紧螺栓。如果采用级

联方式安装灯具，级联末端的灯具电源进线口一头使用堵板。