

【新供应】BP4频敏变阻器价格|商情|图片

产品名称	【新供应】BP4频敏变阻器价格 商情 图片
公司名称	乐清工力电气有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-61716526 13587784072

产品详情

bp4频敏变阻器

适用于三相交流50赫兹，容量40-1000千瓦的绕线型电动机，接于电动机转子回路中，作为偶尔起动作。

bp4频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种类型；轻载起动型用于空压机，冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。bp4频敏变阻器是一个损耗很大的电抗器，其铁芯柱采用厚钢管，轭铁采用厚钢板组成骨架作为导磁及感应产生涡流的机构，钢管外装有线圈，即轻载起动频敏变阻器。对重载起动频敏变阻器在线圈外加套铝管，铝管即为二次短路线圈，它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用。 起动性能 bp4系列频敏变阻器起动性能：

性能	轻载	中载	重载	满载
负载系数	0.4	0.7	0.85	1.0
起动电流/额定电流	1.6	2.0	2.5	2.5

四、安装、使用和调整（一）安装（1）安装时应牢固地固定在基座上，当基座为铁磁性物质时应在中间垫放10mm以上非磁性垫片，以防影响频敏变阻器的特性；

（2）连接线应按电动机转子额定电流选用相应截面的电缆线；

（3）试车前，应先对地测量绝缘电阻，如其值小于1m 时，则须先进行烘干处理方可使用。

（二）使用和调整（1）电动机刚合闸说跳砸；起动电流太大，起动太快，对机械的冲击过大，可改用较多匝数的抽头。如绕组有几组（几台）并联，可拆掉一组，甚至改为串联。（2）合闸后电机不起动，起动电流太小，或虽起动，但稳定转速不高，可调整线圈抽头，改用较小匝数抽头；如绕组有几组串联，可拆掉一组，甚至改为串联，或把绕组由y接法改为 接法。

（3）bp4频敏变阻器抽头为：零点、20%、90%、100%，出厂时接线接90%抽头

