

# 济南西门子一级代理商电机经销商

产品名称	济南西门子一级代理商电机经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

济南西门子一级代理商电机经销商

## 异步电动机既可点动又可连续运行的PLC控制回路

电动机点动与连续运行的PLC控制

利用PLC设计控制回路，使三相异步电动机既可点动又可连续运行。

相关知识

点动，即按下启动按钮时电动机转动，松开按钮时电动机停止，常用于生产中的试车和定位。长动，即持续运转，按下启动按钮时电动机转动，松开启动按钮后电动机依然转动，驱动设备的电动机一般采用这种运行方式。除非按下停止按钮，电动机停止运行。长动的实现，是在PLC的编程序程中电动机的启动按钮下并联输出线圈的常开开关，形成“自锁”。

PLC编写控制程序是对其编程元件进行各种运算。编程元件就是PLC的存储器，称之为“软继电器”，而它们的号码即为计算机存储单元的地址。FX系列PLC编程软件的编号由字母和数字组成，其中输入继电器(X)、输出继电器(Y)用八进制数字编号，即X000~X007、X010~X017、X020~X027、Y000~Y007、Y010~Y017……其余均采用十进制数字编号，编程元件都有线圈、常开和常闭触点，线圈得电，对应触点动作。

输入继电器是PLC与外部设备连接的接口，必须由外部信号驱动；程序中不能出现线圈，只能有触点，触点可无限次使用。输出继电器用来将PLC内部信号输出给外部负载；程序中相应的线圈得电，对应的输出触点动作。注意，在经验法的编程中，输出继电器线圈不可重复输出，因为PLC的工作方式为扫描式，集中采样，集中输出，可利用辅助继电器解决某个设备需重复输出的问题。

## 辅助继电器

是PLC中数量多的一种继电器，其作用相当于继电器控制系统中的中间继电器。其线圈由程序指令驱动，每个辅助继电器都有无限多对常开常闭触点，但其触点不能直接驱动外部负载，要借助输出继电器才能实现。

## 控制方案

### (1)接线图

图2-1为点动、长动电动机主回路及控制回路接线图。

主回路由断路器 QF、熔断器 FU、接触器 KM 主触点、热继电器 FR、三相交流 380V 电源和三相交流电动机组成。控制回路由 PLCFX~64MR、按钮 SB、中间继电器 KA、交流 220V 和直流 24V 电源组成。PLC 和外部设备的接线如控制回路所示。

### (2)I/O分配表

具体 PLC 的 I/O 定义如表 2-1 所示。

### (3)PLC控制梯形图

PLC 控制梯形图如图 2-2 所示。

### (4)控制过程分析

控制回路中通过按钮控制中间继电器线圈的得电，使 KA 对应的开关闭合，从而使接在交流 220V 回路的接触器 KM 线圈得电。KM 主触点闭合后，交流 380V 电源引入，交流电动机 M 定子绕组通电，电动机旋转起来。该控制方案通过 PLC 接通直流 24V 的回路，借以接通交流 220V 回路，后驱动交流 380V 回路，实现低电压控制高电压，安全可靠。

PLC 程序的含义是：按下长动启动按钮(即输入信号 X0 接通)时，辅助继电器线圈得电，对应的常开触点闭合，形成“自锁”，按下停止按钮(即 X2 接通)时，辅助继电器 M1 线圈失电，为典型的启、保、停回路。按下点动按钮(即信号 X1 接通)时，辅助继电器 M2 线圈得电，松开按钮则 M2 失电。M1、M2 得电则输出信号 Y0 接通，电动机 M1 运行。该电路既实现了电动机点动控制，又实现了其长动控制。

3VA2040-6KQ32-0AA0 3VA2H100 R40 ETU860 F/3P

3VA2063-6KQ32-0AA0 3VA2H100 R63 ETU860 F/3P

3VA2010-6KQ32-0AA0 3VA2H100 R100 ETU860  
F/3P

3VA2125-6KQ32-0AA0 西门子电机，交换机，电缆

3VA2140-6KQ32-0AA0 西门子触摸屏供应

3VA2163-6KQ32-0AA0 西门子断路器

3VA2110-6KQ32-0AA0 3VA2H160 R100 ETU860  
F/3P

3VA2116-6KQ32-0AA0 3VA2H160 R160 ETU860  
F/3P

3VA2216-6KQ32-0AA0 3VA2H250 R160 ETU860  
F/3P

3VA2225-6KQ32-0AA0 3VA2H250 R250 ETU860  
F/3P

3VA2325-6KQ32-0AA0 3VA2H400 R250 ETU860

F/3P

3VA2340-6KQ32-0AA0 3VA2H400 R400 ETU860

F/3P

3VA2440-6KQ32-0AA0 3VA2H630 R400 ETU860

F/3P

3VA2450-6KQ32-0AA0 3VA2H630 R500 ETU860

F/3P

3VA2463-6KQ32-0AA0 3VA2H630 R630 ETU860

F/3P

3VA2563-6KQ32-0AA0 3VA2H1000 R630 ETU860

F/3P

3VA2580-6KQ32-0AA0 3VA2H1000 R800 ETU860

F/3P

3VA2510-6KQ32-0AA0 3VA2H1000 R1000 ETU860

F/3P

3VA2612-6KQ32-0AA0 3VA2H1250 R1250 ETU860

F/3P

3VA2025-7KQ32-0AA0 3VA2C100 R25 ETU860 F/3P

3VA2040-7KQ32-0AA0 3VA2C100 R40 ETU860 F/3P

3VA2063-7KQ32-0AA0 3VA2C100 R63 ETU860 F/3P

3VA2010-7KQ32-0AA0 3VA2C100 R100 ETU860

F/3P

济南西门子一级代理商电机经销商

济南西门子一级代理商电机经销商