

广电网络24芯光缆接头盒

产品名称	广电网络24芯光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

广电网络24芯光缆接头盒按接头盒需要的容量不同，决定熔接盘叠加的盘数，将熔接盘的叠加型式必须符合光纤接头的卡入熔接单元并检查和维护要求。广电网络24芯光缆接头盒熔接盘每两只叠加，可以将橡胶折页上六个孔，分别卡住上下两个盘上的各三个凸扭；四只橡胶折页，广电网络24芯光缆接头盒盘两边对称位置各两只，如叠加五个熔接盘，依照上述方法将二层盘与三层扣住，三层盘和四层盘扣住，广电网络24芯光缆接头盒四层盘和五层盘扣住，以此类推，五个盘就稳定地叠加在一起了。当需察看或维护某一层盘熔接情况时，只要将该盘单面的上层扣住的两片折页拆下，熔接盘即可如翻书页一样打开。

产品特性

- 产品的箱体采用工程塑料。

- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性：

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 大熔纤盘：小容量4芯大容量144芯.
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。

箱体密封:

- 1、 箱体封装：在箱体封装前先将气门咀与接地螺钉并紧。将密封条嵌入箱体四周的密封槽内；在接头盒两端“U”槽处也分别用密封条嵌入槽内。注意：使用密封条，切勿人为拉动密封条，以免泄漏。
- 2、 将接头盒上盖轻轻合上，旋入紧固螺栓，紧固顺序按和盖上标明的数字顺序旋紧，用力矩扳手禁固，力矩达到 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 3、 待5分钟后，再用力矩扳手顺序拧紧，力矩仍达到 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。

盒盖拆卸:

- 1、按顺序松开10只紧固螺栓，此时盖和座仍在一起。
- 2、取四只紧固螺栓分别接入盒体四角，对称、均匀地旋入在四角顶盖，使盖和座分离高达6mm。
- 3、待5分钟后再均匀顶盖使盖和座分离 $>6\text{mm}$ ，直至可轻易地用手分离盖和座。
注意：分离时必须轻轻地移开盖，以免熔接光纤受损。
- 4、如增容或检查结束，需重新合盖，必须清除旧的密封条，重新敷设密封条到密封槽，包括“U”槽电缆入口端处的密封。