

眉山市静音发电机出租/100-2000KW均可

产品名称	眉山市静音发电机出租/100-2000KW均可
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次：

空气滤清器显示器：

当显示器的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度，应立即进行清洁或更换，处理完毕，轻按显示器顶部按钮，使显示器复位；

空气滤清器：

——松开铁环，拆下储尘器及滤芯，由上至下小心清洁滤芯；

——滤芯不太脏时，可直接用压缩空气吹净，但应注意空气压力不能太大，喷嘴不可太接近滤芯；

——如果滤芯太脏，应用从商处购买的专用清洁液清洗，完后用电热风筒吹干（注意不能过热）；

——清洁完毕，应进行检查，检查的方法是用灯泡是从内往外照，在滤芯外部观察，如发现有光点则表明滤芯已穿孔，此时则应更换同型号的滤芯；

——如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔，此时则应小心安装好空气滤清器。

(3) 蓄电池的维修保养周期为每运行 50 小时进行一次：

用验电器检查蓄电池充电是否足够，否则应充电；

检查电池液位是否在极板上15mm 左右，如果不够则加蒸馏水至上述位置；

检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹，否则应修复处理或更换，并涂上黄油。

(4)皮带的维修保养周期为每运行 100 小时进行一次：

检查每皮带，发现损坏或失效的，应及时更换；

在皮带中段加 40N 压力，皮带应能按下 12mm 左右，太松太紧都应当进行调整。

(5)散热器的维修保养周期为每运行 200 小时进行一次：

外部清洁：

——用热水（加入清洁剂）喷洗，方法是从散热器前面向风扇方向喷射（如从反方向喷射只会把污物逼进中心位置），使用此方法时，要用胶布档住柴油发电机；

——如果上述方法不能清除顽固的沉积物，则应把散热器拆下浸在热的碱水中约 20 分钟，然后用热水清洗。

内部除垢：

——把水从散热器中排干，然后把散热器与管子相连的地方拆开并封口；

——向散热器中倒入 45 的 4%的酸溶液，过 15 分钟后排干酸溶液，检查散热器；

——如果仍有水垢，则用 8%的酸溶液再洗一次；

——除垢后用 3%的碱溶液中和两次，然后再用清水冲洗三次以上；

——所有工作完成后，检查散热器是否漏水，如果漏水则申请外委修补；

——如果不漏水则重新装回，散热器装回应重新灌满清水并加入防锈剂。