

## 3千瓦静音柴油发电机尺寸小

产品名称	3千瓦静音柴油发电机尺寸小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO3800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

3千瓦静音柴油发电机尺寸小

大泽静音发电机组，设计更加完美：

- 1、显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力；
- 2、机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果；
- 3、高效减震措施确保机组的平衡运行；
- 4、消声器采用高效阻性消声器，降低机组排烟口噪音；

静音箱式柴油发电机的使用

柴油发电机分为两种：静音式柴油发电机和静音箱式柴油发电机；

3千瓦静音柴油发电机尺寸小我们有好多的客户都是不知道柴油发电机组的保养而导致柴油发电机因为一些人为因素而损坏，下面是平时我们在对大泽柴油发电机的检查时需要检查的

- 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查；
- 2、清洁改善机房环境，定期更换三滤；
- 3、每月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护；

#### 4、使用电源监控进行实时观测电质量参数。

3千瓦静音柴油发电机尺寸小（1）保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

（2）提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

（3）加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。实现柴油电站自动化后，能及时改变运行工作状态以及适应系统要求，机组操作过程按预定的次序不间断的进行，并可不断监视器完成情况。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

（4）减少操作能源，改善劳动条件。机房运行时环境条件相当恶劣，影响操作人员的健康。自动控制系统为无人值班创造了条件。

型 号：TO3800ET-J

#### 发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

#### 发动机参数

发动机型号 TO178F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.1L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：75\*60mm

活塞排量：296ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160kg

外形尺寸：940\*530\*700mm