150W方波（修正正弦波）电源逆变器

产品名称	150W方波（修正正弦波）电源逆变器
公司名称	孝感市力和电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NIHO 类型:车载逆变器
公司地址	孝感市孝天路七垸村大胡湾叶井小区
联系电话	暂无

产品详情

品牌	NIHO	型号	NHI150/12MT NHI150/24MT NHI150/48MT
类型	车载逆变器	产品认证	E-Mark
电路拓扑结构	推挽式	输出电压波形	方波
输入电压范围	DC12、24、48（V）	输出电压	AC120V/60HZ、 AC230V/50HZ、AC240V/50HZ、AC220V/50HZ（V）
输出功率	150（W）	逆变效率	90（%）
电压调整率	10（%）	负载调整率	10（%）

通用技术参数				
输入电压 input voltage	额定输入电压 rated input voltage	dc12v	dc24v	dc48v
	输入电压范围 input voltage range	dc10.5v～15v	dc21v～30v	dc41v～60v
保护模式 protection mode	输入过压关断 input over-voltage shutoff	15.5v±0.3v	31v±0.3v	62v±0.3v
	欠压报警 undervoltage alarm	10.5v±0.3v	21v±0.3v	41v±0.3v
	欠压关断 undervoltage shutoff	9.8v±0.3v	19.6v±0.3v	39.2v±0.3v
	有短路保护，报警并关断built-in short protion,alarm and shutoff			
	过温报警并关断（内部温度）over-temperature alarm and shutdown(internal			

	temperature＞65°C)
提供过压、欠压、过载、短路、过温等5重保护，并具备报警及自动恢复功能。 providing over-voltage,under-voltage,overload,short circuit,over temperature protections and automatic or manual recovery protections can be chose.	

· 额定输出功率：150w

rated output power:150w

· 峰值功率：300w

peak power:300w

· 空载电流：≤0.1a

no-load current:≤0.1a

· 过载保护：＞160w

overload protection:＞160w

· 保险安装方式：1个内置保险丝

insurance installation:1 internal fuse

· 产品净重：0.55kg

net wet:about0.55kg

· 外形尺寸：外径70mm×高200mm

size:od70mm×high200mm