

1200W方波（修正正弦波）电源逆变器

产品名称	1200W方波（修正正弦波）电源逆变器
公司名称	孝感市力和电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NIHO 类型:车载逆变器
公司地址	孝感市孝天路七垸村大胡湾叶井小区
联系电话	暂无

产品详情

品牌	NIHO	型号	NHI1200/12MF NHI1200/24MF NHI1200/48MF
类型	车载逆变器	产品认证	E-Mark
电路拓扑结构	推挽式	输出电压波形	方波
输入电压范围	DC12、24、48（V）	输出电压	AC120V/60HZ、AC230V/ 50HZ、AC240V/50HZ、A C220V/50HZ（V）
输出功率	1200（W）	逆变效率	90（%）
电压调整率	10（%）	负载调整率	10（%）

通用技术参数				
	额定输入电压	dc12v	dc24v	dc48v
输入电压	rated input voltage			
input voltage	输入电压范围	dc10.5v ~ 15v	dc21v ~ 30v	dc41v ~ 60v
	input voltage range			
保护模式	输入过压关断	15.5v ± 0.3v	31v ± 0.3v	62v ± 0.3v
protection mode	input over-voltage shutoff			
	欠压报警	10.5v ± 0.3v	21v ± 0.3v	41v ± 0.3v
	undervoltage alarm			
	欠压关断	9.8v ± 0.3v	19.6v ± 0.3v	39.2v ± 0.3v
	undervoltage shutoff			
	有短路保护，报警并关断built-in short protion,alarm and shutoff			
	过温报警并关断（内部温度）over-temperature alarm and shutdown(internal			

temperature > 65)

提供过压、欠压、过载、短路、过温等5重保护，并具备报警及自动恢复功能。

providing over-voltage,under-voltage,overload,short circuit,over temperature protections and automatic or manual recovery protections can be chose.

· 额定输出功率:1200w

rated output power:1200w

· 峰值功率:2400w

peak power:2400w

· 空载电流: 0.5a

no-load current: 0.5a

· 过载保护:>1300w

overload protection:>1300w

· 保险安装方式:4个内置保险丝

insurance installation:4 internal fuses

· 产品净重:约2.15kg

net wet:about 2.15kg

· 外形尺寸:长250mm × 宽150mm × 高60mm

size:long250mm xwide150mm xhigh60mm