

# 1000W方波（修正正弦波）电源逆变器

产品名称	1000W方波（修正正弦波）电源逆变器
公司名称	孝感市力和电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NIHO 类型:车载逆变器
公司地址	孝感市孝天路七垸村大胡湾叶井小区
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	NIHO	型号	NHI1000/12MP NHI1000/24MP NHI1000/48MP
类型	车载逆变器	产品认证	E-Mark
电路拓扑结构	推挽式	输出电压波形	方波
输入电压范围	DC12、24、48 (V)	输出电压	AC120V/60HZ、AC230V/50HZ、AC240V/50HZ、AC220V/50HZ (V)
输出功率	1000 (W)	逆变效率	90 (%)
电压调整率	10 (%)	负载调整率	10 (%)

通用技术参数				
输入电压 input voltage	额定输入电压 rated input voltage	dc12v	dc24v	dc48v
	输入电压范围 input voltage range	dc10.5v ~ 15v	dc21v ~ 30v	dc41v ~ 60v
保护模式 protection mode	输入过压关断 input over-voltage shutoff	15.5v ± 0.3v	31v ± 0.3v	62v ± 0.3v
	欠压报警 undervoltage alarm	10.5v ± 0.3v	21v ± 0.3v	41v ± 0.3v
有短路保护，报警并关断 built-in short protection, alarm and shutdown	欠压关断 undervoltage shutoff	9.8v ± 0.3v	19.6v ± 0.3v	39.2v ± 0.3v
	过温报警并关断 (内部温度) over-temperature alarm and shutdown(internal			

temperature > 65 )

提供过压、欠压、过载、短路、过温等5重保护，并具备报警及自动恢复功能。

providing over-voltage,under-voltage,overload,short circuit,over temperature protections and automatic or manual recovery protections can be chose.

· 额定输出功率:1000w

rated output power:1000w

· 峰值功率:2000w

peak power:2000w

· 空载电流: 0.5a

no-load current: 0.5a

· 过载保护:>1100w

overload protection:>1100w

· 保险安装方式:4个内置保险丝

insurance installation:4internal fuses

· 产品净重:约1.83kg

net weight:about1.83kg

· 外形尺寸:长250mm × 宽150mm × 高65mm

size:long250mm xwide150mm xhigh65mm