

# 300W方波（修正正弦波）电源逆变器

产品名称	300W方波（修正正弦波）电源逆变器
公司名称	孝感市力和电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NIHO 类型:车载逆变器
公司地址	孝感市孝天路七垸村大胡湾叶井小区
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	NIHO	型号	NHI300/12MN NHI300/24MN NHI300/48MN
类型	车载逆变器	产品认证	E-Mark
电路拓扑结构	推挽式	输出电压波形	方波
输入电压范围	DC12、24、48（V）	输出电压	AC120V/60HZ、AC230V/ 50HZ、AC240 V/50HZ、AC220 V/50HZ（V）
输出功率	300（W）	逆变效率	90（%）
电压调整率	10（%）	负载调整率	10（%）

### 通用技术参数

通用技术参数		dc12v	dc24v	dc48v
输入电压 input voltage	额定输入电压 rated input voltage			
	输入电压范围 input voltage range	dc10.5v ~ 15v	dc21v ~ 30v	dc41v ~ 60v
	保护模式 protection mode			
保护模式 protection mode	输入过压关断 input over-voltage shutoff	15.5v ± 0.3v	31v ± 0.3v	62v ± 0.3v
	欠压报警 undervoltage alarm	10.5v ± 0.3v	21v ± 0.3v	41v ± 0.3v
	欠压关断 undervoltage shutoff	9.8v ± 0.3v	19.6v ± 0.3v	39.2v ± 0.3v
有短路保护，报警并关断 built-in short protion,alarm and shutoff				

过温报警并关断（内部温度）over-temperature alarm and shutdown(internal temperature > 65 )

提供过压、欠压、过载、短路、过温等5重保护，并具备报警及自动恢复功能。

providing over-voltage,under-voltage,overload,short circuit,over temperature protections and automatic or manual recovery protections can be chose.

· 额定输出功率:150w

rated output power:150w

· 峰值功率:300w

peak power:300w

· 空载电流: 0.2a

no-load current: 0.2a

· 过载保护:>160w

overload protection:>160w

· 保险安装方式:1个内置保险丝

insurance installation:1 internal fuse

· 产品净重:约0.63kg

net wet:about 0.63kg

· 外形尺寸:长120mm × 宽100mm × 高65mm

size:long120mm x wide100mm xhigh65mm