

SDH-5KW正弦波逆变器

产品名称	SDH-5KW正弦波逆变器
公司名称	乐清市三迪电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	86-057762792665 13777788957

产品详情

特点：转换效率高、启动快；负载适应性与稳定性强；提供过流及短路保护，避免电器损坏；内置保险丝，安全可靠；提供低电压保护；提供过载保护；运转安静、外观坚固实用、易于携带；

主要功能及保护：1、欠压保护（保护使用电池的寿命）：当使用电池电压降到机器的设定欠压点时，蜂鸣器报警，一分钟后自动停机。2、过压保护：过压系统自动关闭。3、过载保护：过载延时保护。4、过热保护：40 时机器自动启动风机散热；超过65 时，报警一分钟停机；超过70 ，立即关机。5、充电保护：恒流恒压充电。

型号	SDH-5000-121	SDH-5000-241	SDH-5000-481	SDH-5000-122	SDH-5000-242	SDH-5000-482
输出功率	5000W	5000W	5000W	5000W	5000W	5000W
峰值功率	10000W	10000W	10000W	10000W	10000W	10000W
输入电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V
输出电压	110VAC			220VAC		
空载电流	1.7A	0.85A	0.42A	1.7A	0.85A	0.42A
输出频率	60HZ			50HZ		
输出波形	纯正弦波					
波形失真	THD < 2%(线性负载)					

输出效率	> 85%	> 88%	> 90%	> 85%	> 88%	> 90%
输入电压范围	10.5-15V	21-30V	42-60V	10.5-15V	21-30V	42-60V
欠压报警	10.5 ± 0.3V	21 ± 0.3V	42 ± 0.3V	10.5 ± 0.3V	21 ± 0.3V	42 ± 0.3V
欠压保护	10 ± 0.3V	20 ± 0.3V	40 ± 0.3V	10 ± 0.3V	20 ± 0.3V	40 ± 0.3V
过压保护	15.5 ± 0.5V	31 ± 1V	62 ± 2V	15.5 ± 0.5V	31 ± 1V	62 ± 2V
欠压恢复	12 ± 0.5V	24 ± 1V	48 ± 2V	12 ± 0.5V	24 ± 1V	48 ± 2V
过压恢复	14.8V	29.5V	59V	14.8V	29.5V	59V
保护功能	欠压/过压：LED红灯亮，自动恢复					
	过载：LED红灯亮，自动恢复					
	过温：LED红灯亮，自动恢复					
	短路：LED红灯亮，自动恢复					
	输入反接：保险丝熔断					
工作环境温度	0 -40					
储存环境温度	-30 -70					
尺寸	480*240*140mm					
重量	15kg					