

SDH-4KW正弦波逆变器

产品名称	SDH-4KW正弦波逆变器
公司名称	乐清市三迪电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	86-057762792665 13777788957

产品详情

特点：转换效率高、启动快；负载适应性与稳定性强；提供过流及短路保护，避免电器损坏；内置保险丝，安全可靠；提供低电压保护；提供过载保护；运转安静、外观坚固实用、易于携带；

主要功能及保护：1、欠压保护（保护使用电池的寿命）：当使用电池电压降到机器的设定欠压点时，蜂鸣器报警，一分钟后自动停机。2、过压保护：过压系统自动关闭。3、过载保护：过载延时保护。4、过热保护：40 时机器自动启动风机散热；超过65 时，报警一分钟停机；超过70 ，立即关机。5、充电保护：恒流恒压充电。

型号	SDH-4000-121	SDH-4000-241	SDH-4000-481	SDH-4000-122	SDH-4000-242
输出功率	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W
峰值功率	8000W	8000W	8000W	8000W	8000W
输入电压	12V	24V	48V	12V	24V
输出电压	110VAC			220VAC	
空载电流	1.5A	0.75A	0.37A	1.5A	0.75A
输出频率	50HZ/60HZ				
输出波形	纯正弦波				
波形失真	THD < 2%(线性负载)				

输出效率	> 85%	> 88%	> 90%	> 85%	> 88%
输入电压范围	10.5-15V	21-30V	42-60V	10.5-15V	21-30V
欠压报警	10.5 ± 0.3V	21 ± 0.3V	42 ± 0.3V	10.5 ± 0.3V	21 ± 0.3V
欠压保护	10 ± 0.3V	20 ± 0.3V	40 ± 0.3V	10 ± 0.3V	20 ± 0.3V
过压保护	15.5 ± 0.5V	31 ± 1V	62 ± 2V	15.5 ± 0.5V	31 ± 1V
欠压恢复	12 ± 0.5V	24 ± 1V	48 ± 2V	12 ± 0.5V	24 ± 1V
过压恢复	14.8V	29.5V	59V	14.8V	29.5V
保护功能	欠压/过压：LED红灯亮，自动恢复				
	过载：LED红灯亮，自动恢复				
	过温：LED红灯亮，自动恢复				
	短路：LED红灯亮，自动恢复				
	输入反接：保险丝熔断				
工作环境温度	0 -40				
储存环境温度	-30 -70				
尺寸	480*240*140mm				
重量	11kg				