

德利万Telebahn BT B100 385 RM防雷器

产品名称	德利万Telebahn BT B100 385 RM防雷器
公司名称	德利万电气（珠海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路23号
联系电话	13532248036

产品详情

BT B...385 RM

产品介绍：

本产品是防止低压设备电源受到过压干扰，适用于总电源部分，如配电室、配电柜和其他重要场所总电源防雷保护。广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的主电源防护。

功能特点：

通流量大，快速响应

残压极低，保护性能好，双端子适合并联和串联（V形）连接

多功能接线端口，可以接导线和汇流排

当故障时窗口显示为红色，并通过告警端口提供远程监察

技术参数：

型号		BT B80 385 RM	BT B100 385 RM	BT B120 3
货号		800 004	800 005	800 006
额定电压 (最大持续运行电压)	Uc	385V~	385V~	385V~
标称放电电流 (8/20 μs)	In	35KA	40KA	50KA
最大放电电流 (8/20 μs)	I _{max}	80KA	100KA	120KA
20KA时，电压保护级别	Up	1.8KV	1.8KV	1.8KV
响应时间	t _A	25ns	25ns	25ns
最大后备保险丝 (并联)		200A gL / gG	200A gL / gG	200A gL /
最大后备保险丝 (串联)		125A gL / gG	125A gL / gG	125A gL /
工作温区		-40 ...+80		
接线导体截面		35mm ² 单股线 / 50mm ² 多股线		
安装支架		35mm宽电气安装导轨		
外壳		紫色热塑性材料，UL94-V0		
安装宽度		2个标准模块		
测试依据		YD/T 1235.1-2002 ; GB 18802.1-2002 ; IEC 61643-1:1998-02		
认证		CE (LVD , EMC)		
BT B ... 385 RM 的附加数据				
远程遥信触点类型		开关转换触点		
端子性能	UN/IN	AC: 250V/0.5A; DC: 250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A		
远程遥信端子导体截面		最大1.5mm ² (单股线/多股线)		