

# 粉尘浓度检测仪RXS-FCNT

产品名称	粉尘浓度检测仪RXS-FCNT
公司名称	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县邢侗街道顾家欧亚达A区3号楼20135号（注册地址）
联系电话	18653423775

## 产品详情

标 配：管道粉尘检测仪

组合一：标配+数显控制箱（每一支管道粉尘仪配一个）

组合二：标配+现场控制箱（N支管道粉尘仪配一个）

组合三：标配+信号转换板（16路4-20mA转RS232串口信号）+平板电脑显示控制箱（N支管道粉尘仪配一个，含组态显示软件）

组合四：组合二+信号转换板（16路4-20mA转RS232串口信号）+工控机（含组态显示软件）+显示屏（技术要求）

适用温度：-50--450 可定做1200

相对湿度：不结露，无冷凝 < 90%RH

适用压力：-0.1MPa--2MPa

介质流速：1m/s--30m/s

电源电压：15-35VDC

接线方式：二线制 无极性

输出方式：4-20mA

## 粉尘检测仪安装：

- 1) 我公司根据现场测量管径大小为客户选配满足现场技术要求的静电式粉尘检漏仪并提供M27 × 2安装底座。静电式粉尘检漏仪插入长度为被测管径的1/3左右为宜。
- 2) 管道静电式粉尘检漏仪应垂直或水平安装，不得安装在底部。
- 3) 安装底座是用来固定静电式粉尘检漏仪，开孔尺寸为 31mm。开孔位置应远离阀门和弯头。安装位置附近要有平台，方便调试和维护。
- 4) 测量电极带有喷涂层的粉尘检漏仪：为防划伤，出厂时静电式粉尘检漏仪测量电极已套上热缩套管来保护喷涂套管，当取下热缩套管时，严防将电极放在坚硬的物件上转动，安装时取下热缩套管，用手指保护电极慢慢的插入，防止电极喷涂套管被安装底座等金属划伤而损坏。
- 5) 测量电极带有刚玉套管的粉尘检漏仪：由于刚玉套管耐磨但是很脆，安装时注意刚玉套管，不要碰到其他物体，用手指保护电极慢慢的插入。
- 6) 粉尘检漏仪与底座之间加四氟垫片，用螺纹连接，防止管内有毒气体泄漏。注意：严禁缠绕生料带。
- 7) 粉尘检漏仪外壳穿线孔需用防水胶带包扎密封。电缆应就近固定，并低于穿线孔，防止雨水进入变送器。

## 技术指标