

百特工控XMD5000 XMD52208V巡检仪

产品名称	百特工控XMD5000 XMD52208V巡检仪
公司名称	福光百特工控自动化仪表有限公司（河南总代理）
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市二七区泰和苑3单元
联系电话	0371-55031379 18037271783

产品详情

百特工控xmd5000 xmd52208v巡检仪

★ 适用范围

适用于设备的轴温、管道风温和炉窑温度等各种工业过程参数的巡回监测与报警控制。

★ 功能特点

※ 万能输入信号

通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。

l 热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。

l 热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。

l 标准信号：0-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。

l 远传压力表：30-350w，信号偏差可现场按键修正，即设即用。

l 一般线性非标信号：0-60mv以内或0-60mv以上0-5v以内任意信号可按键即设即用。

l 其它特殊订做的非标输入信号。

※ 单片机智能化

l 零点和放大倍数可自动跟踪，长期运行无漂移。

l 全部参数可按键设定。

※ 报警继电器

l 最多具有两个公用报警继电器，公用报警继电器有两种报警方式可按键选择。

l “公用”报警：即只要有任何一个通道产生报警，继电器就动作。

l “指定通道”：只有被指定的某一通道产生报警，继电器才动作。

l 各通道报警值和报警回差可分别设定。

※ 24回路巡检仪面板上还具有各路上、下限报警指示灯。

※ 可带rs485/ rs232/modem隔离通讯接口

※ 可带串行打印口与本公司prn5000盘装打印机配合使用

※
8/16回路巡检仪可带dt500各通道分别报警控制扩展盒，各通道分别报警控制扩展盒每个盒子有16个报警控制输出继电器，有4种类型可选。

l dt501：1-8通道上、下限报警控制输出扩展盒。

l dt502：9-16通道上、下限报警控制输出扩展盒。

l dt503：1-16通道上限报警控制输出扩展盒。

l dt504：1-16通道下限报警控制输出扩展盒。

★ xmd5000系列/dt500系列选型表

型 谱		说 明
xmd		多路巡检仪

设计序列	5			开关电源
控制类型		0		不带控制报警
		1		带一个公用上限或下限报警输出
		2		带公用上、下限报警输出
		3		带各路上、下限报警输出(带dt500)
输入信号 类型		1		适配热电偶
		2		适配热电阻
		3		适配霍尔变送器
		4		适配远传压力表
		5		适配直流0~10ma输入
		6		适配直流4~20ma输入
		7		适配直流0~5v输入
		8		适配直流1~5v输入
		u		万能分度号输入
输入 通道数		08		八通道
		16		十六通道
		24		二十四通道

外形结构 类 型				160×80×150mm横表
		v		80×160×150mm竖表
		f	无法作万能分度号输入	96×96×110mm方表（仅8通道有此选项）
供电电源 类 型				供电电源220vac
		d		供电电源24vdc
通讯接口 类 型				不带通讯接口
		rs232		rs232隔离通讯接口
		rs485		rs485隔离通讯接口
		modem		modem隔离接口
		prn		串行标准打印接口
报警输出 扩 展 盒	8通道和16通道同时具备此项功能	-dt501	1-8通道上、下限报警控制输出扩展盒	
		-dt502	9-16通道上、下限报警控制输出扩展盒	
	仅仅16通道有此项功能	-dt503	1-16通道上限报警控制输出扩展盒	
		-dt504	1-16通道下限报警控制输出扩展盒	
特殊功能码			□□□□	0000表示无特殊功能码

示例说明：

xmd52208vrs230000

xmd5000系列智能多路巡检仪,带上下限公用报警输出,热电阻信号输入,八路巡检,80×160mm竖表,供电电源220vac,带rs232隔离通讯接口,无特殊功能码。