

眉山医院防雷检测

产品名称	眉山医院防雷检测
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

眉山防雷检测

总等电位箱安装做法：总等电位箱内端子排采用专用端子卡联结、紧固，箱门安装紧贴于墙面。

防雷测试箱安装做法：室外防雷测试箱采用专用箱，带有接地测试标，箱门安装紧贴于墙面。

防雷功能性接地分为三种：

工作接地：指电气系统为稳定正常工作电压的接地。（如变压器和发电机中性点的接地）接地：指电气线路或装置为使其内部导体或器件免受外界电磁场干扰而将其外露可导电部分接地。（如电缆金属外护层，穿线金属管及电子组件金属外壳的接地）逻辑接地：指为保证电子设备稳定工作而将其金属底板或某一公共连接线作为逻辑信号的电位参考点而接地。每一接地装置的接地线应采用2

根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。需要测量的就是接地的电阻。一般使用的方法就是使用接地电阻测试仪来测各个点的电阻，电阻的值一般是不允许大于4欧姆，合格以后才可以进行回填。眉山防雷检测 据介绍，防雷接地网是目前工程中，常用的一种接地措施，是工程建设中重要的一环。检测与验收按照工程设计文件进行施工检测与验收，可通过标准板、张拉板、电缆钢绞线等处理接地，以作为工程可追溯范围的综合参考。通常工程施工中为了提高工程质量，就采用了导磁性接地。公司符合防雷检测资质要求的仪器设备和劳动安全防护用品。办公设备、设施及车辆完备，公司具有土壤电阻率测试仪、接地电阻测试仪、激光测距仪等，所有检测仪器设备均经过第三方计量鉴定机构检定合格。接地体的安装要求、操作方法以及需要注意的问题安装的要求

总体时间要求，在我们把沟槽挖好以后，应该立即安装接地体以及敷设镀锌扁铁，以防沟槽的坍塌。

操作方法介绍 我们要先将角铁或者是镀锌钢管放在沟的中心线上，打入土壤中。一般都是采用手锤进行打入，一手扶着接地体，另外一个场了一人用大锤敲打接地地体的顶部，使之进入地面下。另外我们要注意为了防止将钢管或者是角铁打弯，可以采取加以后管帽套，放在接地体的顶端。而角钢接地可以采用短角钢，长度约10mm，焊接在接地角钢的另一边。防雷测试箱预留做法

防雷测试点由避雷引下线钢筋引出，采用40*4镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm处。

外墙装修时，距室外地坪以上0.5m处安装接地测试箱。雷立牌避雷针/雷立LL-150系列产品,四川雷电防雷技术有限公司自主研发生产的避雷针品牌（雷立），避雷针雷立LL-150系列型号避雷针，LL-150/1-20

避雷针,LL-150/1-15避雷针,LL-150/2-20避雷针,LL-150-20避雷针,LL-150-T15避雷针。 防雷接地扁铁的连接 1)我们要把接地使用的扁钢或者是扁铁扁铁调直,然后将扁铁放置于我们挖的沟槽内此时就可以一次将扁铁与砸入的接地体使用电焊或者是气焊的方式进行焊接。 2)步我们就可以来连接这些接地体与接地扁铁注意扁铁用侧放,不可以水平来放。侧放的时候散流电阻较小。扁铁与钢管连接的位置距离地面高点约100mm。焊接的时候应将扁铁拉直,焊接以后要清除药皮,刷沥青做好防腐。此外要将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接的长度。 3)是对我们完成的接地体和连接线进行测量