

大泽100KW移动静音柴油发电机组

产品名称	大泽100KW移动静音柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO120000ET 频率:50HZ 电压:400V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽100KW移动静音柴油发电机组

大泽动力发电机组均获得国家认证，符合业界标准很高兴为你推荐手推式发电机 便携式发电机 推式移动电站采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的高效加重静音器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

大泽动力自上市以来，便深得很多客户的支持。大泽静音柴油发电机有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点；高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的安全设计深得客户的青睐。

TO120000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：100KVA

备用功率：110KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO12000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：100KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1500/1650

大泽发电机在是一种应急设备，有的发电机在买来之后可能一年可能有用不了几次，所以我们在不使用发电机的时候，发电机的保养工作我们还是要做好：具体保养如下：

发电机的一级保养：

- 1、定期检查机组设备安装是否牢固，各部件接驳是否牢靠（因为发电机在带设备的时候会有抖动）；
- 2、检查发电机油箱油位是否正常，油箱及输油管接口有无破口；
- 3、检查膨胀水箱水位、水质是否正常，视情况添加冷却水或DCA防锈剂（主要针对水冷大型发电机）；
- 4、检查机组起动用蓄电池液位、电压是否正常，视情况添加（电启动发电机）；
- 5、检查机组润滑油油位、油质是否正常，发电机必须保证有机油；
- 6、检查进气空气阻力指示器，定期吹洗、清洁；

发电机中的空气滤清器的保养方法：

发电机每使用50小时（或三个月）需清险气滤清器。（恶劣环境下需增加清洁次数，必要时更换）

- （1）取下空气滤清器盖和滤芯。
- （2）用溶剂清洗滤芯并干燥。
- （3）给滤芯加油并挤掉多余的油。滤芯应当是湿的，但却不能滴油。
- （4）把滤芯插入空气滤清器中。