

贵阳矿用变压器生产厂 巨力矿用变压器供应 龙头企业

产品名称	贵阳矿用变压器生产厂 巨力矿用变压器供应 龙头企业
公司名称	江苏省巨力变压器有限公司
价格	102.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市棠张工业园
联系电话	0516-83465099 18984811231

产品详情

江苏巨力矿用变压器可安装在矿井内虽有煤尘和沼气但无爆炸危险的场所。矿用电钻变压器、照明变压器可安装在矿井内有煤尘和沼气且有爆炸危险的场所。前者变压器为油浸式，基本结构与电力变压器相同。一次侧没有无励磁调压，调压范围为 $\pm 5\%$ ，二次绕组引出六个端子，可以进行Y，d改接，得到690V/400V或1200V/690V。为适应矿井下使用，要求变压器结构坚固，外形低矮。变压器不带储油柜，油箱内油面以上留有适当的空间，以防箱盖上的通气孔堵塞时，箱内产生过大的压力。油箱的机械强度应能承受98kPa的压力而不水久变形。箱盖内侧要采取防止水冷凝的措施。箱壁两侧焊有电缆盒，供一次、二次电缆引出。对矿用隔爆型变压器，用于煤矿中有爆炸危险的场所.这种变压器都制成密封干式。箱壳的全部接合面均按隔爆要求制作，应能承受785kPa的内部压力。照明用小型变压器的电缆通过出线套引出。出线套内设置橡胶垫圈。电缆穿过此垫圈，旋紧出线套后，垫圈即压紧电缆以确保密封。箱壳上焊有托撬，可供水平放置、直立放置和拖动。容量为100kVA及以上的隔爆贵阳变压器常与隔爆型开关箱组合成隔爆型成套移动变电站。隔爆型变压器的一次绕组具有-4%、-8%的分接头，箱内有接线板作分接变换用。二次电压可以做成400V或690V或1200V。箱底设有拖撬，供设备移动用。为适应坑道运输，要求矿用隔爆型变压器的高度低，所以其铁柱直径可偏大选取。100kVA及以上隔爆型变压器通常为H级绝缘，产品按GB3836.1-4—2000《防爆电气设备制造检验规程》的规定。矿用电钻、照明变压器的防爆面，应作防锈处理。矿用电力变压器允许在与水平面成 35° 的倾斜巷道内运输。隔爆型变压器又称防爆变压器，应进行防潮和隔爆试验。当需要调整变压器的输出电压时，对徐州巨力油浸式矿用变压器，可通过无励磁分接开关进行，对矿用成套变电站，则要在外壳上的分接板上进行，如提高二次电压，应接负分接位置，反之则接正分接。矿用变压器在运输、贮存和使用吋，应防止雨淋和受潮。