

# JM-B-35振动变送器

产品名称	JM-B-35振动变送器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	JM-B-35:0-20mm/s 输出:4-20mA 安装方式:螺钉或磁铁
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

一体化振动变送器JM-B-35

2. 技术参数:

2.1 频率响应：10 ~ 1000 Hz \* 或者4.5 ~ 4000 Hz (特殊说明)

2.2 自振频率：10Hz

2.3 测量范围：0-20mm/s具体根据客户

2.4 输出电流：4 ~ 20mA

2.5 输出阻抗：500

2.6 工作电压：DC9-36V

2.7接线方式：二线制

2.7加速度：10g

2.8测量方向：通用（垂直或水平）

2.9使用环境：温度 -40 ~ 70 相对湿度 90%（高温型120 及以上需\*\*\*）

2.10外形尺寸：33mm × 75mm

2.11安装螺纹：M10\*1.5螺钉

2.12重量：约350g

3.13外壳材质：304不锈钢