

理士蓄电池DJ500/2V500AH胶体电瓶怎样安装与保养

产品名称	理士蓄电池DJ500/2V500AH胶体电瓶怎样安装与保养
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LEOCH/理士 型号:DJ500 产地:江苏
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品特征:

容量从65-3000ah

*铅合金钨/铜合金端子插入(低电阻)

工作温度:5华氏度至122华氏度(- 15 C至50 C)

固体ABS罐盖(UL94V-0阻燃可用)

强大的重力铸造用寿命长

专为关键电信应用- 15年的设计寿命

初始容量的****,UL认证,iec60896-21 22认证和国际航空运输协会

批准空运。

DJ500理士蓄电池DJ500电池参数 报价 现货

电池参数表

电池型号 Battery Model 额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH)
外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal

20HR10HR5HR3HR1HR长宽高总高

1.80V/Cell1.80V/Cell1.75V/Cell1.75V/Cell1.67V/CellLengthWidthHeightTotal Height

DJ65269.065.057.051.638.7170 ± 272 ± 1205 ± 2212 ± 2T6

DJ75279.675.065.559.744.6170 ± 272 ± 1205 ± 2212 ± 2T6

DJ100210610087.579.559.5170 ± 272 ± 1205 ± 2212 ± 2T6

DJ120212712010595.471.4170 ± 298 ± 1205 ± 2212 ± 2T7

7.高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。

安装使用

- (1) 使用前请检查蓄电池的外观
- (2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
- (3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5 ~ 35 。
- (4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。
- (5) 电池在只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。
- (6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。
- (7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。
- (8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

注意事项

- (1) 非专业人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。
- (2) 使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。
- (3) 使用过程中应避免强烈震动或机械损伤
- (4) 使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
- (5) 请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。
- (6) 电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。
- (7) 请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。