

## 8kw静音柴油发电机产品参数

产品名称	8kw静音柴油发电机产品参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

### 8kw静音柴油发电机产品参数

#### 设备要求：

- 1、柴油发电机组四周应留不小于1米空间，水箱端依据水箱芯子巨细留置通风窗。本要求为机组机房的小尺度，用户可依据需求进行加大。
- 2、柴油发电机组地基根底应建在硬土地上，夯实后，做200mm厚的混凝土地上，地上应平整。
- 3、用户在建造机房时，应在机组上方房顶预埋起吊用工字钢（250KW以下可不要），以备日后修补用。
- 4、机房应通风杰出，地上应平整、防滑。
- 5、机组排气管内径不该小于柴油机排气口直径，弯管不宜过3个，弯管视点应大于90度，排气管应有支撑或吊装支架，保证机组，增压器等不受力。
- 6、机房内应备有灭火器等消防工具。

8kw静音柴油发电机产品参数1、活塞汽缸套密封欠好，导致机油上窜，进入焚烧室焚烧，排气冒蓝烟，

2、上窜至汽缸的一部分的机油参加焚烧，一部分机油不能彻底焚烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处构成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内就会逐步积累机油，也会构成积炭；

3、增压器的增压室内机油积累到必定程度，就会从增压器的结合面处渗漏出；

4.长时刻小负荷作业，将会更严峻的导致运动部件磨损加重，发动机焚烧环境恶化等导致大修期提早的后果。所以咱们在运用发电机的时分必定要仔细对待发电机的任何问题。

型 号： TO9800ET-J

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 80\*79mm

活塞排量： 531ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

ATS电源主动切换开关（ATS）操控开关亦须置于主动方位运用，当市电中止时，会将发动信号给予发电机操控体系，发电机即会主动起动。当操控开关切到中止(STOP)，或仍坚持在主动，但市电已康复时ATS即送来泊车信号，发电机即会主动中止。留意：作业中的发电机，因毛病（过速度，高水温，低油压，等）而发生主动停机时，于扫除毛病后须将毛病复归钮压下才干预备从头起动。