

台湾JK积奇变压器负载调功调压器JK3PTS-48200

产品名称	台湾JK积奇变压器负载调功调压器JK3PTS-48200
公司名称	上海锋昌机电有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:JK积奇 规格:25-750A 产地:台湾
公司地址	上海市霞光路368弄
联系电话	021-34977973 18930679307

产品详情

产品名称: 三相scr电力调整器 电感性负载 (适用于变压器与非电阻性负载)

产品型号: jk3pts-xxxxx

产品说明: 1. 本控制器之保护装置: 1.来源电欠相。 2.保险丝断线检知。 3.本控制器散热片超温保护。
4.异常输出接点, 提供远端监控使用, 接点容量240vac/5a。

2. 本控制器具有ce国际安全认证之标准。

3. 具有rst各相保险丝断路指示灯, 并提供异常输出接点, 可做系统紧急控制之用。

4. 冷却风扇动作具有温度控制, "当散热片温度55oc时工作, 45oc时停止, 可提高风扇寿命2~3倍。

5. 应用于负载: ir灯管, 石英灯管, 二矽化钼, 加热器。 使用制鞋机械, 塑胶吹瓶机械, 塑胶压出机械, 真空蒸镀机, 真空溅镀机, 热处理炉, 电热熔炉, 电热锅炉, 漆包线机械, 抽纱机械, 纺织机械, 恒温恒湿系统。

功能说明

取代传统电磁开关, 即时补温, 让温差达到最小, 不会产生火花与弧光。

规格说明

主电源电压: ac 220v 380~480v \pm 10%

辅助电压: ac 220v \pm 15% 50/60hz

额定电流: 25a 35a 50a 60a 80a 100a 125a 160a 180a 200a 225a 250a 300a 350a 400a 600a 750a

工作频率: 47~63hz

输出方式: 相位控制输出

相位输入控制讯号: 4-20ma, 0-5v, 1-5v, 0-10v, 2-10v。

输出电压范围: 0~100%

使用环境: -10 ° c~50 ° c 湿度 90%rh以下

绝缘阻抗: 20 m 以上(电源与外壳间)、20 m 以上(输入信号与外壳间)

耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、电源与输入信号 1000vac/1分钟

3相3线相位控制

jk3pts-22025, jk3pts-22035, jk3pts-22050, jk3pts-22060, jk3pts-22080, jk3pts-22100, jk3pts-22125, jk3pts-22160, jk3pts-22180, jk3pts-22200, jk3pts-22225, jk3pts-22250, jk3pts-22300, jk3pts-22350, jk3pts-22400, jk3pts-22600, jk3pts-22750

jk3pts-48025, jk3pts-48035, jk3pts-48050, jk3pts-48060, jk3pts-48080, jk3pts-48100, jk3pts-48125, jk3pts-48160, jk3pts-48180, jk3pts-48200, jk3pts-48225, jk3pts-48250, jk3pts-48300, jk3pts-48350, jk3pts-48400, jk3pts-48600, jk3pts-48750