

# 台湾JK积奇三相SSR固态继电器JK3C25A-3B75

产品名称	台湾JK积奇三相SSR固态继电器JK3C25A-3B75
公司名称	上海锋昌机电有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:JK积奇 规格:20-180A 产地:台湾
公司地址	上海市霞光路368弄
联系电话	021-34977973 18930679307

## 产品详情

产品名称: 三相固态继电器 零点触发, dc to ac控制

产品说明 1. 取代单相ssr之散热、耐电流与耐电压不足之缺点, 及组装上的不方便。

2. 内建过温保护系统(55a以上包含), 散热片温度95oc以上跳脱, 70oc 以下自动复归。

3. 应用于负载: ir灯管, 石英灯管, 加热器。

4. 体积小、容量高, 机身与散热一体成型, 散热最佳。

规格说明 主电源电压: ac 24~280v, 48~480v  $\pm$  10%

控制电压: dc 6~32v

额定电流: 25a 40a 55a 75a

工作频率: 47~63hz

输出方式: 零点触发

输出电压范围: 0~100%

使用环境: -10 ° c~50 ° c 湿度 90%rh以下

绝缘阻抗: 20 m  $\Omega$  以上(电源与外壳间)、 20 m  $\Omega$  以上(输入信号与外壳间)

耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、 电源与输入信号 1000vac/1分钟

3相2线 jk2c25a-2a75, jk2c25a-2b75, jk2c40a-2b100, jk2c40a-2b75, jk2c55a-2fb75, jk2c75a-2fb100 jk3c25a-2a75, jk3c25a-2b75, jk3c40a-2b100, jk3c40a-2b75, jk3c55a-2fb75, jk3c75a-2fb100

3相3线 jk2c25a-3a75, jk2c25a-3b75, jk2c40a-3b100, jk2c40a-3b75, jk2c55a-3fb75, jk2c75a-3fb100 jk3c25a-3a75, jk3c25a-3b75, jk3c40a-3b100, jk3c40a-3b75, jk3c55a-3fb75, jk3c75a-3fb100

产品名称: 三相固态继电器 零点触发, ac to ac控制

产品说明 1. 取代单相ssr之散热、耐电流与耐电压不足之缺点, 及组装上的不方便。

2. 内建过温保护系统(55a以上包含), 散热片温度95oc以上跳脱, 70oc 以下自动复归。

3. 应用于负载: ir灯管, 石英灯管, 加热器。

4. 体积小、容量高, 机身与散热一体成型, 散热最佳。

规格说明 主电源电压: ac 24~280v, 48~440v 48~480v  $\pm$  10%

控制电压: ac 90~265v

额定电流: 25a 40a 55a 75a

工作频率: 47~63hz

输出方式: 零点触发

输出电压范围: 0~100%

使用环境: -10 ° c~50 ° c 湿度 90%rh以下

绝缘阻抗: 20 m  $\Omega$  以上(电源与外壳间)、20 m  $\Omega$  以上(输入信号与外壳间)

耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、电源与输入信号 1000vac/1分钟

3相2线式 jkac2c25a-2a75, jkac2c25a-2b75, jkac2c40a-2a100, jkac2c40a-2b75, jkac2c55a-2fb75, jkac2c75a-2fb100.jkac3c25a-2a75, jkac3c25a-2b75, jkac3c40a-2a100, jkac3c40a-2b75, jkac3c55a-2fb75, jkac3c75a-2fb100.jkac4c25a-2a75, jkac4c25a-2b75, jkac4c40a-2a100, jkac4c40a-2b75, jkac4c55a-2fb75, jkac4c75a-2fb100.

3相3线式 jkac2c25a-3a75, jkac2c25a-3b75, jkac2c40a-3a100, jkac2c40a-3b75, jkac2c55a-3fb75, jkac2c75a-3fb100.jkac3c25a-3a75, jkac3c25a-3b75, jkac3c40a-3a100, jkac3c40a-3b75, jkac3c55a-3fb75, jkac3c75a-3fb100.jkac4c25a-3a75, jkac4c25a-3b75, jkac4c40a-3a100, jkac4c40a-3b75, jkac4c55a-3fb75, jkac4c75a-3fb100.

产品名称: 三相固态继电器 零点触发, dc to ac控制 80a~180a 产品说明 1.

取代单相ssr之散热、耐电流与耐电压不足之缺点, 及组装上的不方便。

2. 内建过温保护系统(55a以上包含), 散热片温度95oc以上跳脱, 70oc 以下自动复归。

3. 应用于负载: ir灯管 , 石英灯管 , 加热器。
4. 体积小、容量高 , 机身与散热一体成型 , 散热最佳。
5. 半导体快速保险丝 , 不怕负载短路 , 断线检知功能 , 每相都有led灯号显示。

功能说明 主电源电压: ac 24~280v, 48~480v  $\pm$  10%

控制电压: dc 6~32v

额定电流: 80a 100a 125a 160a 180a

工作频率: 47~63hz

输出方式: 零点触发

输出电压范围: 0~100%

使用环境: -10 ° c~50 ° c 湿度 90%rh以下

绝缘阻抗: 20 m  $\Omega$  以上(电源与外壳间)、 20 m  $\Omega$  以上(输入信号与外壳间)

耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、 电源与输入信号 1000vac/1分钟

规格说明

3相2线式 zero crossing

jk2c80a-2fb210, jk2c100a-2fb210, jk2c125a-2fb270, jk2c160a-2fb270, jk2c180a-2fb320. jk3c80a-2fb210, jk3c100a-2fb210, jk3c125a-2fb270, jk3c160a-2fb270, jk3c180a-2fb320.

3相3线式 phase angle

jk2c80a-3fb210, jk2c100a-3fb210, jk2c125a-3fb270, jk2c160a-3fb270, jk2c180a-3fb320. jk3c80a-3fb210, jk3c100a-3fb210, jk3c125a-3fb270, jk3c160a-3fb270, jk3c180a-3fb320