

单进三出交流电源，程控变频电源，单进单出电源,发电机稳频稳压电源

产品名称	单进三出交流电源，程控变频电源，单进单出电源,发电机稳频稳压电源
公司名称	济南能华机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
联系电话	86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

产品详情

单进三出交流电源，程控变频电源，单进单出电源，模拟单进单出变频电源,模拟三进单出变频电源,模拟三进三出变频电源,模拟变频电源（卧式）,智能程控单进单出（卧式）变频电源,智能程控单进单出变频电源,智能程控三进单出变频电源,智能程控三进三出变频电源,三相400HZ中频静变电源,DC28.5V航空直流电源,DC270V航空直流电源,单相400Hz中频静源,630kVA船用岸电电源

NH-B智能程控三进三出变频电源特点：高频SPWM硬件调整技术，反应速度快，输出稳定；

大功率MOS/IGBT驱动，运行可靠，过载能力强；

适用于阻性、感性、整流性等各种负载；

采用高亮LED显示，清晰醒目，可视角度大，方便生产线使用；

具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能；

电源异常保护，显示相应故障代码，方便用户查找故障原因。

电源输出点频快捷键，电压快捷键，使用简单方便。

技术指标：

输入电源	380V ± 10% AC
输入频率	50/60Hz ± 5Hz

输出相数	三相四线+地线
输出相电压	低档:1.0 ~ 150.0V ; :150.1V ~ 300.0V 110V 220V 快捷按键输出
输出电流	如2表
输出频率	调频:45Hz ~ 65Hz 定频:50Hz、60Hz
输出波形	标准正弦波形
频率稳定度	0.01%
电压稳定度	1%
总谐波含量	2% (线性负载) (THD)
波峰系数	3:1
三相电压不平衡	可接不平衡负载、可做单相使用
效率	85%
相电压显示	四位LED 分辨率:0.1V
频率显示	四位LED 分辨率:0.1Hz
电流显示	四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A
功率显示	四位LED 分辨率:0.001KW/0.01KW/0.1KW
功率因数显示	三位LED 分辨率:0.01
保护功能	过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码
过载能力	120%延时 15s , 150%延时 5s , 200%延时 1s
外部通信接口 (选配)	RS-232
外壳防护等级	IP20
使用环境	温度:-10 ~ 40 湿度:10%~90%(25 无凝露)、海拔高度 2000m
外形尺寸	
重量	

如2表：

型号	容量	输出电流		外形尺寸	重量
		低档			
NH33010B	10KVA	30A	15A	500 × 900 × 680	150KG
NH33015B	15KVA	46A	23A	200KG	
NH33020B	20KVA	60A	590 × 1100 × 800	260KG	
NH33030B	30KVA	90A	45A	300KG	
NH33045B	45KVA	136A	68A	720 × 1220 × 1080	340KG
NH33050B	50KVA	150A	75A	370KG	
NH33060B	60KVA	180A	400KG		
NH33075B	75KVA	226A	113A	500KG	
NH33090B	90KVA	272A	750 × 1300 × 1382	600KG	
NH33100B	100KVA	303A	151A	650KG	
NH33120B	120KVA	364A	182A	1380 × 1450 × 870	700KG
NH33150B	150KVA	454A	227A	900KG	
NH33180B	180KVA	546A	273A	2100 × 1650 × 1350	1100KG
NH33200B	200KVA	606A	1300KG		

NH33300B	300KVA	909A	455A	2600 × 1800 × 1550	1750KG
NH33450B	450KVA	1364A	682A	2100KG	
NH33600B	600KVA	1818A	2600 × 2200 × 1850	2600KG	
NH33750B	750KVA	2272A	1136A	2900KG	