

LMK1-0.66电流互感器|优质商|洛阳电器仪表|

产品名称	LMK1-0.66电流互感器 优质商 洛阳电器仪表
公司名称	人民电器集团洛阳电器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市西工区中州中路数码大厦A-106号
联系电话	15137951616

产品详情

供应LMK1-0.66电流互感器|优质供应商|洛阳电器仪表| LMK1-0.66电流互感器 一、适用范围及主要用途 LMK1-0.66系列电流互感器为户内型电流互感器，适用于额定频率为50-60HZ，额定电压为0.66KV及以下的线路。其用途是测量仪器、仪表或继电保护、控制装置传递信息，并使测量、保护和控制装置与高电压相隔离。二、产品特点 1、体积小、重量轻，符合电控设备紧凑化趋向的要求； 2、安全，阻燃。壳体由高强度阻燃工程塑料高压注塑成型； 3、产品为全封闭型，有防窃电功能； 4、窗孔种类多样，可与任何汇流排及电缆对应使用。三、技术参数 额定电压0.66KV； 额定频率50-60HZ； 额定一次电流：10A、12.5A、15A、20A、25、30A、40A、50A、60A、75A以及它们的十进位倍数或小数。 额定二次电流：1A和5A； 二次负荷功率因数：0.8（滞后）； 额定输出：2.5VA、5.0VA、10VA、15VA、20VA； 额定负荷为5VA或10VA的电流互感器，其下限负荷为3.75VA； 额定负荷在10VA以上的电流互感器，其下限负荷为额定负荷的1/4； 准确级：1.0、0.5、0.2、0.5S、0.2S； 绝缘电阻：一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻 5M； 工频耐受电压：一次绕组对二次绕组及对地间应能承受3KV（有效值）的工频电压。

地址：洛阳市西工区中州路与芳林路交叉口数码大厦A-106 联系电话：0379-63120316 63260833 13353799950 传真：0379-63938530 63936000 QQ：393643627 1322253225 邮箱：po6000@126.com 网址：www.po666.com