

# 长安区维修停车杆/收费杆子/道闸杆子/挡车杆/起落杆，随叫随到

产品名称	长安区维修停车杆/收费杆子/道闸杆子/挡车杆/起落杆，随叫随到
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	长安区:停车场道闸系统 道闸门禁系统:停车杆/收费杆子/道闸杆子/挡车杆/起落 西安:长安区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

## 产品详情

长安区维修停车杆/收费杆子/道闸杆子/挡车杆/起落杆，随叫随到

长安区安装道闸车牌识别系统停车场收费系统。道闸现广泛应用于停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸：道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（刷卡管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等90度曲杆。道闸机芯结构 道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。更换 各种道闸杆，直杆，栅栏杆，曲杆广告百叶杆。

道闸起杆后不落杆维修的方法是：

可能是控制器受到干扰信号也可能是电压不稳定等等情况造成控制器误操作！

- 1、设置三联按钮为自动模式；
- 2、检查道闸的地感处理器上的OUTPUT指示灯是否为绿灯快闪；
- 3、重启道闸电查看是否正常。如未正常更换地感处理器测量地感线圈的通断；

2、道闸杆手摇不动怎么办？

找维修人员修理如果修不好还是赶紧换新的吧

### 3、道闸不起杆怎么办？

- 1、先看一下是否有电并且看一下保险管是否被烧毁假如保险丝熔断了那么就要要一个比较全面的检查了。
- 2、把传达室的地下电缆插头拔掉使用万用表的Rx1挡查看一下电机的红、白、黄三条引线通不通再用R×10K档测量和别的线有没有电阻目的是检查线路之间有没有间接性的短路)。
- 3、道闸电机的引线只有红线和黄线相通和白色都不相通检查一下电机定子有没有否发烫.如果烫的比较厉害那么就说明电机的热保护停机导致不能开关.如果不发烫就需要检查一下20UF的启动电容有没有失效？

### 4、倒闸杆怎样维修？

使用的道闸坏了？安防好的方法当然是让专业人员来修理了那么我给大家简单地分享下修理的过程。维护保养车辆通行较少的时段在确认没有车辆驶过后停止道闸工作。停止道闸工作先将闸杆升起切断道闸供电电源如电源切断不方便可断开电路控制部分使道闸在检修过程中道闸机械部分不受外部地感线圈、红外感应和手动按钮的控制然后摘掉同步带。维护前的准备工作为防止维护保养过程中有车辆驶过触发控制电路导致道闸机械部分工作机械部分转动过程中造成砸车或对维护人员造成伤害。如果选择夜间维修道闸工作中应穿反光衣。维护时老式道闸打开前面箱盖即可观测到箱体内部全部机械部件捷顺道闸应打开前面箱盖拨动底部控制电路后面弹簧钩可打开箱体顶盖然后拆开四周箱盖可看到向体内全部机械部件。道闸机械部分的维护保养中紧固各连接部位的螺栓是维护工作中的重点螺栓的紧固应注意六处分别为：闸箱和叉杆固定用地脚螺栓、闸杆夹套部位螺栓、主轴两端轴套固定螺栓、减速机和电机固定用螺栓、大带轮与轴承固定螺栓、栅栏门上螺栓。大带轮和主轴部位螺栓安防容易松动重点检查这两个部位。以上提到部位螺栓的松动会直接导致砸车的严重后果。道闸机械部分使用润滑油大体分为两种：机油和甘油(黄油)因为道闸大部分是在室外工作在使用机油时要注意冬季使用防冻机油。道闸内减速机应使用机油减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗机油窗设置在减速机壳体的正面添加机油前应先先将机油窗擦拭干净保证能够清晰的观察到机油窗内机油高度如底于机油窗应添加机油添加机油不应超过机油窗添加机油应从机油孔倒入;减速机所使用机油应每年更换两次这两次更换的事件应安排在冷热季节交替时应该安排在每年的4月初和10月初在4月初更换机油时使用普通机油更换掉原有机油;在10月初更换机油时使用防冻机油更换掉原有机油。在更换前应先对机油箱进行清洗清洗前应先先将机油箱内原有机油全部放出然后将清洗油倒入机油箱再放出机油箱内清洗油然后开始添加新机油。道闸维修时很重要的一项工作时对道闸部件的故障排查我们需要观察同步带是否有松动大带轮转动时同步带是否同时转动检查同步带是否有断裂保持同步带清洁每次维护都要擦拭同步带上灰尘和油污。观察箱体内部金属固定骨架上是否有锈蚀痕迹及断裂缝隙主要观察焊接部位如发现锈蚀痕迹应及时刷防锈漆如发现开裂缝隙应及时焊接焊接后刷防锈漆。观察闸杆升起落下时弹簧是否保持张力如弹簧失去张力应及时更换如弹簧有锈蚀痕迹应及时刷防锈漆。每次维护保养都应注意及时清除箱体内部和箱体外部灰尘擦拭干净电机、减速机表面油污擦拭干净其它传动部位表面油污。以上几项维护完毕后将同步带安装上注意调节大带轮的位置让同步带留有余量不能完全绷紧;安装完成后上电反复升降几次闸杆观察道闸工作是否正常。在道闸工作过程中注意观察电机工作不应产生异响、过热等现象如有异响应先调整同步带余量减轻电机负载或更换电机。所有检查、维护项完成后应将道闸箱盖好、锁闭观察道闸的闸杆能够顺畅的升起落下保证正常工作后方可结束维护徽腾道闸的员工就是这样处理售后的如果是使用期限已过的话建议更换新的道闸。