

场强仪总代理 双节大甩卖得力数字场强仪、电视场强仪

产品名称	场强仪总代理 双节大甩卖得力数字场强仪、电视场强仪
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	1.00/盒装
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

供应 德力场强仪 数字场强仪 模拟场强仪 有线电视信号场强仪 DS1001 DS2002H DS2100 DS2100B 郑州惠美仪器仪表全新德力场强仪DS1001，电视信号场强仪，坚固，双频道测量 * 适用于CATV系统维护测试的仪器 * 体积小、重量轻，使用时间长 * 超坚固结构设计，可抗5米硬质地面自由跌落 * 双频道测量显示，方便实用 * C/N、V/A、斜率、干线电压测量 DS1001性能：1、手持式全数字显示：频道，频率及场强值 2、直流供电可连续工作大于6小时 3、频道和频率的电平测量 4、载噪比测量 5、电压测量 6、46MHZ——864MHZ 7、坚固，体积小，重量轻频率/频道指标频率范围：46MHz ~ 864MHz 频道范围：中国标准频道DS1 ~ DS56 中国增补频道Z1 ~ Z42 频率精度： $\pm 50 \times 10^{-6}$ (20 ± 5) 分辨率：50kHz 测量带宽：280kHz \pm 50kHz 频率步距：50kHz、1MHz、10MHz、100MHz 电平测量测量范围：30dB μ V ~ 120dB μ V 测量精度： ± 2 dB (0 ± 25) (DS1001) (20 ~ 5) (DS1001T) 分辨率：0.5dB 检波方式：峰值检波输入阻抗：75 (不平衡,TAC型或F型接头) 载噪比测量 (选件) 测量范围：20dB ~ 50dB 信号输入范围：85dB μ V 测量精度： ± 3 dB (20 ± 5) (关闭载波测量法) 分辨率：0.5dB 电压测量输入范围：1 ~ 100V交流或直流(AC/DC) 测量精度： ± 2 V 分辨率：1V 整机工作温度：-10 ~ 40 (DS1001) -30 ~ 40 (DS1001T) 显示器：TN字符液晶其它外型尺寸：约160mm \times 130mm \times 65mm 重量：小于600克伴音输出：内置扬声器(单频率模式自动开启) 电源机内电池：7.2V 1.4AH镍氢工作时间：大于6小时 (常温，关闭伴音、液晶背光) 充电时间：10 ~ 12小时(关机) 随机附件：专用充电电源：充电器1个射频输入插头：F型1个背带：1根仪器包：1个使用说明书：1本郑州惠美仪器仪表有限公司 电话:0371-66227105 传真:0371-66227105 Q Q: 769689242 销售部：赵经理 13598018197 网址：<http://www.5117hm.com> 总部地址：郑州市二七广场东西大街与南大街交汇处日月星城19楼A3