

选择 AT826 手持LCR数字电桥 常州安柏 一定不会错

产品名称	选择 AT826 手持LCR数字电桥 常州安柏 一定不会错
公司名称	厦门同昌源电子有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区悦华路215号综合楼2楼C单元
联系电话	086-05925663715 13616057867

产品详情

AT826 手持LCR数字电桥 常州安柏技术规格 测量参数 L,C,R,Z 监视参数 D,Q, (deg), (rad)ESR
基本准确度 0.2% 测试频率 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz 显示范围 L: 0.01 μ H-9999H D,Q: 0.0001 – 9999
C: 0.01pF - 9999 μ F (deg):-179.99 ° -179.99 ° R,Z:0.0001 - 99.99M (rad):-3.1416 – 3.1416 输出阻抗
100 量程 自动手动最大读数主参数5位, 副参数5位显示 信号电平 0.6Vrms 测试速度 4次/秒, 1.5次/秒
比较器 1组记录主参数比较校准全量程程开路 and 短路扫频清零。 接口 内置内置Mini-USB接口 (USB-HID)
其它 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示; 触摸屏, 数据保持功能; USB通讯, 兼容SCPI指令集; 中、英文
切换; 背光灯调节; 自动关机电源要求输入: 100-240V~50/60Hz 0.35A 输出: 9V 1A DC 8.4V, Li,
1400mAh可充电电池尺寸与重量外尺寸 (mm): 90(宽)x190(高)x31(深) 重量: 400g 附件
ATL508c四端开尔文测试夹 ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL508B镊子式夹具
性能特征高亮度, 真彩LCD显示 触摸屏 中、英文切换 USB通讯(USB-HID)
校正功能: 全量程程开路 and 短路扫频清零。 1组记录主参数比较。
根据标称值自动量程选择。可开关的附属档 (AUX) 分选。内置内置Mini-USB接口 (USB-HID)
8.4V, 1400mAh可充电锂电池 充电接口超长工作时间 应用 LCR进料检验移动LCR测量