

8KW开架式汽油发电机 泽腾电力 电启动 强制风冷

产品名称	8KW开架式汽油发电机 泽腾电力 电启动 强制风冷
公司名称	泽腾电力有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	品牌:泽腾电力 型号:SH11000E 产地:上海
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F39区1912室
联系电话	17634493069 17634493069

产品详情

品牌：泽腾电力

品名：8KW汽油发电机

型号：SH11000E

额定功率：8KW

功率：8.5KW

额定电流：32A

功率因素：0.8

频率：50HZ

相数：单相/三相

额定电压：380v/220v

电压调节方式：自动电压调节（AVR）

油箱容量：26L

汽油发动机参数

发动机型号：泽腾ZT192

额定转速：3600r/min

燃油消耗率：380g/kw/h

排量：460cc

燃油类型：车用无铅汽油

润滑油型号：SAE15W40（cc级以上）

发动机类型：顶置气门，单缸，4冲程，强制风冷

启动模式：电启动

低油压警示系统：有

过载保护器：有

动力开关：有

噪音指数：70分贝（6米处）

尺寸（长*宽*高）：760*535*545mm

净/毛重：97/103kg

新发电机或封存的发电机经磨合运转后，需进行以下维护工作：

一、清洁或更换空滤

二、更换发动机润滑油

三、更换或洗净润滑油滤器的滤芯

四、重新上紧各部分螺栓和螺帽

五、新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

六、往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和

杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

七、定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。

八、优质的进口发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。