

西门子中继器代理商

产品名称	西门子中继器代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:信号转换器、称重模块、安装模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

产品详情

西门子中继器代理商

西门子中继器代理商

3WL 空气断路器/非自动空气断路器，高达 6300A(AC)

优势

安装空间小

SENTRON WL 所需空间非常小。规格为 I 的断路器（至1600A）可安装在 400 mm 宽的配电盘上。规格为 IIII 的断路器（至6300A）是其它断路器中*小的，宽 704 mm，可安装在 800 mm 宽的配电盘上。

模块化设计

构成部件，诸如辅助脱扣器、电动操作机构、过电流脱扣器、电流互感器、辅助信号开关、自动复位装置、联锁装置或插入式操作机构，都可以用于对断路器配置调整或改变，以满足不同的需求。

断路器的主触头可以更换，延长了断路器的寿命。

用于过电流脱扣器的重新改型的模块西门子中继器代理商

模块化是新一代SENTRON WL断路器的突出优点。

过电流脱扣器可以用专用的LCD、接地故障模块、额定电流模块以及通讯模块重新配置更新。

额定电流插入模块

在进行额定电流的改变时，不再需要更换电流互感器。
取而代之的是仅仅需要更换额定电流模块，此类插件集成在过电流脱扣器中，拆卸方便。
这样，断路器的新的额定电流设定根本不需要过多的时间，且同时得到标注。西门子中继器代理商

通讯

通过使用现代化的通讯能力，断路器可以在启动、标定、诊断、测试、维护和能源管理等方面开拓了新的能力。

这样，可以在工业厂房、楼宇和建筑中为实现降低成本、提供生产率提供了多种途径。

应用

在配电系统中作为进线、配电、母联及馈出线开关使用

用于开关和保护电机、电容器、发电机、变压器、母排和电缆。

随着电子控制系统的日益增长，通过空气断路器实现网络过程的控制及监控的需要与日俱增。

SENTRON 的设备范围几乎涵盖了在 16 A 与 6300 A 之间的紧凑型与开放型断路器。

交流设备现有断路器和负荷隔离断路器。直流设备现有负荷隔离断路器。

标准

SENTRON 3WL 断路器符合下列标准：

IEC 60947-2

DIN VDE 0660 Part 101

耐气候性符合 IEC 60068-2-30。

并通过 UL 489 认证。

设计

型号

额定电流：630 A ~ 6300 A

3 种尺寸用于不同的额定电流范围

3 极与 4 极

额定工作电压*高 690 V AC 和 1000 V DC。特殊版本*高可达 1000 V AC 和 1150 V AC。西门子中继器代理商

4 个用于交流电应用场合的不同开关容量级别，处于从 55 kA 到 150 kA 的范围之内，，以及一个用于直流电应用场合的开关容量等级

SENTRON 3WL 断路器具有完整的操作机构（带机械闭合的手动操作）、电子脱扣装置与辅助开关（标准版本中有 2 个 NO 触点 + 2 个 NC 触点），并能配备辅助脱扣器。

安装类型

固定安装式或抽屉式

环境温度

SENTRON 3WL 断路器可全天候工作，符合 IEC 60068 第 -2-30 部分标准。它们设计用于无恶劣的工作条件（如灰尘、腐蚀性汽体或破坏性气体）的封闭空间内。

当安装在多尘或潮湿区域时，应提供合适的外壳。

调整尺寸

SENTRON 3WL

断路器的尺寸会随着设备的宽度而各不相同，而设备宽度又取决于电极数量与框架尺寸。

由于设计本身的性质，具有抽屉式型号的设备尺寸由稍微大一点的导轨框架的尺寸决定。

非自动式空气断路器

一个特殊类型的断路器被用作非自动断路器。非自动空气断路器的设计不带电子脱扣器系统，从而不为系统提供任何保护。

一个潜在的应用是在具有并行进线馈电装置的系统用作总线耦合器。西门子中继器代理商

可选择与这些断路器相对应的型号与功能。

操作机构

该断路器可以选择多种不同的操作机构使用：

具有机械闭合的手动操作机构（标准设计）

具有机械与电气合闸方式的手动操作机构

带机械与电气合闸的电动操作机构。

具有电气合闸方式的操作机构可以用于同步任务

主回路连接

主回路连接 – 连接类型

固定安装式断路器

水平连接

前部连接，带有一或两个孔

竖直连接

可抽出式断路器，可抽出式导向框架

水平连接

前部连接，带有一或两个孔

竖直连接

法兰连接

所有的断路器均在后部配有水平主控接头，用于高达5000A的标准电流（水平连接到母线排上）例外情况：规格 II 的断路器，*大额定电流为 4000 A。

额定电流为 6300 A 的断路器和 规格 II*大额定电流为4000 A 的断路器配有竖直主电路接头（用于竖直母线排）。

提供有以下选择，并且所有的顶部和底部接头可以自由组合。西门子中继器代理商

从前面进入，一个孔（用于竖直安装的母线排）

从前面进入，双孔（孔的设置应符合 DIN 43673）（用于竖直安装的母线排）

从后面进入，竖直（用于竖直安装的母线排）

法兰连接方式（用于直接与导向框架连接，4000 A）。

辅助电路连接

辅助电路接头的连接选项