

东营好的装饰公司 东营装饰公司 东营具实力的装饰装修公司

产品名称	东营好的装饰公司 东营装饰公司 东营具实力的装饰装修公司
公司名称	东营市言行九鼎装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东营东营商贸园（金大地）金五路39号
联系电话	0546-8188886 18766728988

产品详情

东营最好的装饰公司 东营装饰公司 东营最具实力的装饰装修公司 言行九鼎装饰采用国际领先的模块化施工，以规范的施工现场，严格的工程验收和质量控制体系，确保装饰施工、成品安装、材料验收等各个环节有序衔接，确保工程品质全程无忧。电气布线，是家居装修装饰中的一项基础工程，其工程质量的好坏，直接关系到住户的用电安全和方便。因此，无论是装修新居或购买现房时，都必须充分考虑住宅内电气设置的安全性、功能性、舒适性和可发展性。下面就让我们一起走进你的家装施工现场，讨论一下这个话题吧。

话题一：拆线与换线 如果你装修的是旧房子，原来用的都是铝线，就一定要拆掉，因为铝线已不能适应现代家庭用电的需要。施工人员千万不能为了应付住户而只换换开关和插头处的电线，否则会给住户以后用电埋下安全隐患。拆掉旧线后，要换上塑铜线。按照新标准规定，每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米，这样对普通家庭来说，灯具用1.5平方毫米的线，开关插座用2.5平方毫米就可以了，而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说，分支回路的数量也不应过少，一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是，一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小;不会影响其他几路的正常工作。

话题二：埋线与接线 为了美观，布线一般都采用在墙上开槽埋线的办法。布线时要用暗管敷设，导线在管内不应有接头和扭结。不能把电线直接埋入抹灰层内，因为这样不仅不利于以后线路的更换，而且也很不安全。如果是在钢筋混凝土的墙上开槽，应采用云石机进行切割，不宜使用电锤。电锤容易把埋线槽周围的墙体松动，破坏墙体结构。在布线过程中，要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则;插座接线要做到“左零右火，接地在上”;在进行电线的连接时，不能只简单地用绝缘胶布把两根导线缠在一起，一定要在接头处刷上锡，并用钳子压紧，这样才能避免线路因过电量不均匀而老化。

话题三：开关与插座 开关和插座的安装位置和数量，是布线时应慎重考虑的。同一房间的开关或插座高度要一致，一般开关距地1.4米、插座距地0.3米为宜;门厅和客厅的开关应安装在主人回到家时，一开门就很容易够得着的地方。住宅中插座数量不应过少。如果插座数量偏少，用户不得不乱拉电线加接插座板，造成安全隐患，因此对插座的数量要有超前的考虑，尽量减少住户以后对接线板的使用。一般来说，一个房间内应有2个插座，一套两居室住宅内插座数量不应少于14个。当然，具体安装的位置和数量还得由图纸上家具的布置来决定;比如住户要使用可以摆放电视的组合家具时，就应针对电视机的高度安装插座，同时留出电视天线的出口;再如卧室里放床的位置确定后，就应在床的两边对称安装两个插座，以备主人使用床头灯和便携式电器等。

。