

# 高压并联电容器BAM1.05-30-1W

产品名称	高压并联电容器BAM1.05-30-1W
公司名称	西安凯跃电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安北路40号
联系电话	029-85579782 13759909753

## 产品详情

用途 applicationa 高电压并联电容器主要应用于50hz或60hz交流电力系统以改善功率因数，产品性能负荷gb3983.2-89《高电压并联电容器》及国际标准ie60671-1. 使用条件 serviceconditions

海拔高度不超过1000m，环境空气温度-40 ~+40

安装场所无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃

连续运行电压1.0un，长期过电压最高值不超过1.1un 稳态过电流（包括谐波电流）不超过1.43in

最大允许容量不超过1.35qn 液体介质代号 liquid dielectrcctric code w-浸渍剂为烷基苯 f-

浸渍剂为二芳基乙烷 a-浸渍剂为汙基甲苯 w-impregnant is ab f-impregnant is pxe a-impregnant is benzy ibenzoic 固体介质代号 solid dielectric code： f-聚丙烯薄和电容器纸复合介质 m-全薄膜介质 f-composite medium of polypropy ienefilm and capacitor paper m-complete film medium 主要技术数据 main technical

characterisitics 序号 code 产品型号及规格 tyopes & modeis 额定电压 rated voltage(kv) 额定容量 rated capacity(kvar) 额定电容 rated capacity(uf) 相数 number of phases 1 bam1.05-30-1w 1.05 30 86.6

1(3) 2 bam1.05-50-1w 1.05 50 144.1 1(3) 3 bam1.05-60-1w 1.05 60 173.2 1(3) 4

bam1.05-100-1w 1.05 100 288.7 1(3) 5 bam3.15-100-1w 3.15 100 32.1 1(3) 6

bam3.15-200-1w 3.15 200 64.2 1(3) 7 bam6.3-12-1w 6.3 12 0.95 1(3) 8 bam6.3-14-1w 6.3

14 1.1 1(3) 9 bam6.3-16-1w 6.3 16 1.2 1(3) 10 bam6.3-18-1w 6.3 18 1.4 1(3) 11

bam6.3-30-1w 6.3 30 2.4 1(3) 12 bam6.3-40-1w 6.3 40 3.2 1(3) 13 bam6.3-50-1w 6.3

50 4.0 1(3) 14 bam6.3-80-1w 6.3 80 6.4 1(3) 15 bam6.3-100-1w 6.3 100 8.0 1(3) 16

bam6.3-150-1w 6.3 150 12.0 1(3) 17 bam6.3-200-1w 6.3 200 16.1 1(3) 18 bam6.3-334-1w

6.3 334 26.8 1(3) 19 bam6.6/ 3-50-1w 6.6/ 3 50 11.0 1(3) 20 bam6.6/ 3-80-1w 6.6/ 3

80 17.6 1(3) 21 bam6.6/ 3-100-1w 6.6/ 3 100 21.9 1(3) 22 bam6.6/ 3-150-1w 6.6/ 3

150 32.9 1(3) 23 bam6.6/ 3-200-1w 6.6/ 3 200 43.9 1(3) 24 bam6.6/ 3-334-1w 6.6/ 3

334 73.2 1(3) 25 bfm6.6-30-1w 6.6 30 2.2 1(3) 26 bfm6.6-50-1w 6.6 50 3.6 1(3) 27

bfm6.6-100-1w 6.6 100 7.3 1(3) 28 bfm6.6-150-1w 6.6 150 10.9 1(3) 29 bfm6.6-200-1w

6.6 200 14.6 1(3) 30 bfm6.6-334-1w 6.6 334 24.4 1(3) 31 bfm10.5-12-1w 10.5 12 0.34

1(3) 32 bfm10.5-14-1w 10.5 14 0.4 1(3) 33 bfm10.5-16-1w 10.5 16 0.46 1(3) 34

bfm10.5-18-1w 10.5 18 0.52 1(3) 35 bfm10.5-30-1w 10.5 30 0.86 1(3) 36 bfm10.5-40-1w

10.5 40 1.2 1(3) 注：尾号“1”表示单相，带“g”表示在高原地区使用；本公司可根据客户的需求

顶做不同规格尺寸的产品。 note:1 means single phase, 3 means three-phase, gmeans using in tableland area. our company may have different dimension and specification products made to clients requirement.

