

蓝牙远距离读卡器

产品名称	蓝牙远距离读卡器
公司名称	深圳市朗劭科技电子有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市民治大道民兴工业园A区栋三楼
联系电话	86-075527490207 13422851769

产品详情

一、概述：

不停车 不刷卡 不一样的体验

二、详细说明：

感光窗口 设备ID号选择开关 功能选择开关 (1) 信号强度调节开关1~8：当信号强度开关(8位)全部调至OFF状态时，信号强度进入全自动调节方式，如果有一个或多个开关调至ON状态信号的强度调节进入手动调节方式开关由1到8是由弱到强，全部为ON时信号为最强状态。

(2) 信号强度指示灯：由8位红色LED组成，当红外信号越强指示灯从D1到D8亮得越多。(3) 功能选择开关：S1、为地感选择开关，当拨为OFF时不选择此功能，当拨为ON时接口端子7/8的DG与GND有短路信号时读卡器可正常读卡反之则不然；S2、为输出方式选择开关，当拨为OFF时韦根输出端口的输出数据格式为(韦根26)，RS485输出端口为被动输出格式。拨为ON时韦根输出端口的数据输出格式为(韦根34)，RS485输出端口为主动输出格式；S3、双卡卡号字节数选择，当拨为OFF时输出的卡号为两个卡号的后两个字节的组合共四个字，拨为ON时输出的卡号为两个卡号的后四个字节的组合共八个字节；S4、节能选择开关，当开关拨为OFF时表示不选择此功能，拨为ON时为选择节能状态，在此状态下读完一次卡后需要间隔一段时间才能再次读卡，这种方式下可节省远距离卡上的电池损耗(厂家推荐使用这种节能方式)。(4) 设备ID号选择开关：为读卡器自身的ID号，共8个ID号(ID1~ID8)。(5) 蜂鸣器：当读卡器读卡成功时蜂鸣器发出响声。

(6) 无线电信号指示灯：接收到433MHZ的无线电信号时灯亮。

(7) 输出信号指示灯：读卡器读卡成功时输出信号指示灯闪亮。(8) 电源指示灯：通电时电源指示灯常亮。(9) 接线端口：请参考接线端口图

A、(COM、NC)继电器输出接口(备用) B、(DG、GND)地感接口
C、(GND、485+、485-)RS485接口 D、(D0、D1、COM)韦根接口 E、(GND、12V)12V电源接口

1、读卡器接收工作频率：433MHZ 发射频率：38K矩阵 红外发射角度：45度锥型 通讯接口：RS485、Veigand26、Veigand34 数据速率：19200bps(RS485方式) 电压：DC9V~18V 功耗：400毫瓦
读卡距离：2~15米 工作湿度：10~90% 工作温度：-40 ~80 读卡速度：可达80码 重量/尺寸：
1.25kg/254mm*242mm*54mm (H*W*D)

